



CJX2 Пускачі електромагнітні

Пускачі електромагнітні CJX2 призначені для комутації в мережах змінного струму номінальною величиною до 95 А частотою 50 (60) Hz номінальною напругою до 660 V.

Найчастіше використовуються для включення, живлення та зупинки асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором.

Можуть комплектуватися блоком допоміжних контактів та пневматичним реле затримки включення.

За допомогою механічного блокування, з пускачів CJX2 легко монтується схеми резервного живлення та пристрої запуску двигунів за схемою «зірка-трикутник».

При встановленні теплового реле, пускач виконує функцію захисту електродвигуна від перевантажень та обриву фази живлення.

Конструкція та технічні характеристики пускачів відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60947-4.



Кількість допоміжних контактів

| Номінальний струм (А) | Допоміжні контакти | | Маркування пускача |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Нормально відкритий (NO) | Нормально закритий (NC) | |
| 9 | 1 | - | CJX2-0910 |
| | - | 1 | CJX2-0901 |
| 12 | 1 | - | CJX2-1210 |
| | - | 1 | CJX2-1201 |
| 18 | 1 | - | CJX2-1810 |
| | - | 1 | CJX2-1801 |
| 25 | 1 | - | CJX2-2510 |
| | - | 1 | CJX2-2501 |
| 32 | 1 | - | CJX2-3210 |
| | - | 1 | CJX2-3201 |
| 40 | 1 | 1 | CJX2-4011 |
| | 1 | 1 | CJX2-5011 |
| 65 | 1 | 1 | CJX2-6511 |
| 80 | 1 | 1 | CJX2-8011 |
| 95 | 1 | 1 | CJX2-9511 |

Відповідність катушок управління

| Тип пускача | Тип катушки |
|---|-------------|
| CJX2-09, CJX2-12, CJX2-18 | LX1-D2 |
| CJX2-25, CJX2-32 | LX1-D4 |
| CJX2-40, CJX2-50, CJX2-65, CJX2-80, CJX2-95 | LX1-D6 |