

Транзисторы р-п-р малой мощности ($P_{к.макс} \leq 0,3$ Вт) низкой частоты ($f_{гр} \leq 3$ МГц)

Тип прибора	Предельные значения параметров при $T_n = 25^\circ\text{C}$					Значения параметров при $T_n = 25^\circ\text{C}$						Рисунок
	Ik.макс, мА	Ik.и.макс, мА	Uкэ.гр, {Uкэо.макс}, В	Uэбо. макс, В	Pк.макс, {Pк.и.макс}, мВт	h21э, {h21β}	Uкб, {Uкэ}, В	Iэ, {Ik}, мА	Uкэ. нас, В	Ikбо, мкА	ftp, {fh21} МГц	
МП13	20	150	15	15	150	12	5	1	-	200	0,5	1
МП13Б	20	150	15	15	150	20...60	5	1	-	200	1	1
МП14	20	150	15	15	150	20...40	5	1	-	200	1	1
МП14А	20	150	30	30	150	20...40	5	1	-	200	1	1
МП14Б	20	150	30	30	150	30...60	5	1	-	200	1	1
МП15	20	150	15	15	150	30...60	5	1	-	200	2	1
МП15А	20	150	15	15	150	50...100	5	1	-	200	2	1
МП16	100	300	15	-	200	{20...35}	{1}	{10}	0,15	25	1	1
МП16А	100	300	15	-	200	{30...50}	{1}	{10}	0,15	25	1	1
МП16Б	100	300	15	-	200	{45...100}	{1}	{10}	0,15	25	1	1
МП20	100	300	{30}	50	150	50...150	5	25	0,3	50	1	1
МП21	100	300	35	50	150	20...60	5	25	0,3	50	1	1
МП21А	100	300	35	50	150	50...150	5	25	0,3	50	1	1
МП21Б	100	300	40	50	150	20...80	5	25	0,3	50	0,465	1
МП25	150	400	40	40	200	10...25	20	2,5	-	75	0,25	1
МП25А	150	400	40	40	200	20...50	20	2,5	-	75	0,25	1
МП25Б	150	400	40	40	200	30...80	20	2,5	-	75	0,5	1
МП26	150	400	70	70	200	10...25	35	1,5	-	75	0,25	1
МП26А	150	400	70	70	200	20...50	35	1,5	-	75	0,25	1
МП26Б	150	400	70	70	200	30...80	35	1,5	-	75	0,5	1
МП39	30	150	15	10	150	12	5	1	-	15	0,5	1
МП39Б	30	150	15	10	150	20...60	5	1	-	15	0,5	1
МП40	30	150	15	10	150	20...40	5	1	-	15	1	1
МП40А	30	150	30	10	150	20...40	5	1	-	15	1	1
МП41	30	150	15	10	150	30...60	5	1	-	15	1	1
МП41А	30	150	15	10	150	50...100	5	1	-	15	1	1
МП42	100	200	15	-	200	{20...35}	{1}	{10}	0,2	25	1	1
МП42А	100	200	15	-	200	{30...50}	{1}	{10}	0,2	25	1	1
МП42Б	100	200	15	-	200	{45...100}	{1}	{10}	0,2	25	1	1

