

Драйвер для вуличного світильника 50 Вт IN:85-265 В, OUT:25-36 В 1500 мА IP65

Драйвер для вуличного світильника 50 Вт IN:85-265 В, OUT:25-36 В 1500 мА IP65 від компанії Electro House призначений для харчування різних світлодіодних пристроїв від мережі змінного струму. До нього можуть бути підключені LED панелі, різні світлодіодні освітлювальні прилади, світлодіодна стрічка та інші пристрої, що вимагають живлення -фіксованим струмом. Світлодіодний драйвер EH-DRV-50 стабілізує струм, що протікає через ланцюг світлодіодів, що дозволяє LED пристрою пропрацювати гарантований виробником час. Крім високої стабільності вихідного струму, цей пристрій має захист від короткого замикання і перевантаження. Захист від короткого замикання на виході дозволяє захистити підключений пристрій навіть при виході LED драйвера з ладу. Так само відрізняється компактністю і невеликою вагою. Його можна використовувати з відповідним пристроєм, в комплектацію якого не входив блок живлення, або ж в заміні вийшовшого з ладу аналогічного LED драйвера.



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	50 Вт
Тип комплектуючих	LED-драйвер
Вихідний струм	1500 мА
Країна реєстрації бренду	Україна
Виробник	Electro House
Вага	0,180 кг
Висота	2,7 см
Ширина	3,5 см
Довжина	9 см
Чистота струму	50/60 Гц
Захист (IP)	IP65
Температурний діапазон	TC:75°C TA:50°C(MAX)
Вихідне живлення	25-36 В
Вхідне живлення	85-265 В
Коефіцієнт потужності	

2. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 60238:2015,- ДСТУ EN 60838-1:2015,-ДСТУ EN 60838-2-2:2015,-ДСТУ EN 60598-2-3:2014,-ДСТУ EN 62560:2014,-ДСТУ EN 60570:2014

3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію

виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення витратні матеріали

8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855