

## Драйвер для LED панелей 18-24W Input: AC 170-265 V Output:DC 54-96 V

Драйвер для LED панелей 18-24W Input: AC 170-265 V Output:DC 54-96 V від компанії Electro House призначений для живлення різних світлодіодних пристроїв від мережі змінного струму. До нього можуть бути підключені LED панелі, різні світлодіодні освітлювальні прилади, світлодіодна стрічка та інші пристрої, що вимагають живлення фіксованим струмом. Світлодіодний драйвер EH-DRV-1824 стабілізує струм, що протікає через ланцюг світлодіодів, що дозволяє LED пристрою пропрацювати гарантований виробником час. Крім високої стабільності вихідного струму, цей пристрій має захист від короткого замикання і перевантаження. Також відрізняється компактністю і невеликою вагою. Його можна використовувати з відповідним пристроєм, в комплектацию якого не входить блок живлення, або ж в заміні вийшов з ладу аналогічного LED драйвера.



### 1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Потужність	24 Вт
Вхідне живлення	170-265 В
Вихідне живлення	54-96 В
Температурний діапазон	ТС:75°C ТА:50°C(MAX)
Захист (IP)	IP20
Чистота струму	50/60 Гц
Довжина	6,2 см
Ширина	3 см
Висота	2 см
Вага	21 гр.
Виробник	Electro House
Країна реєстрації бренду	Україна
Вихідний струм	300mA±5%
Тип комплектуючих	LED-драйвер

### 2. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 60238:2015,- ДСТУ EN 60838-1:2015,-ДСТУ EN 60838-2-2:2015,-ДСТУ EN 60598-2-3:2014,-ДСТУ EN 62560:2014,-ДСТУ EN 60570:2014

### 3. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

### 4. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

### 5. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

### 6. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

### 7. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

### 8. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак.  
Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855