

# Button Jeweller

Бездротова смарт кнопка.



Детальна інформація про пристрій доступна за QR-кодом або посиланням:

 <https://ajax.systems/support/devices/button>



2  
GRADE  
EN 50131

UL®  
LISTED

IP55

## Ключові можливості

У Button є **три режими роботи**: тривога, керування реле і розетками, глушіння пожежної тривоги. Тип вказується дистанційно у налаштуваннях Button інженером монтажу або користувачем з правами адміністратора.



Не потребує «пробудження» для спрацювання



Додавання до системи за QR-кодом



Налаштування у застосунках Ajax для смартфона і ПК



Захист від випадкової активації тривоги: подвійним чи тривалим натисканням

## Тривожна кнопка

Button підтримує один з 8 типів подій у режимі тривоги: вторгнення, пожежа, меддопомога, тривожна кнопка, газ, несправність, затоплення або інформаційний.

Інформаційний тип використовується, наприклад, для сповіщень про вимкнення котла. Ця подія з'являється у застосунках Ajax, але не надсилається на пульт охоронної компанії (ПЦС) та користувачам у вигляді СМС.



Тип події визначається у налаштуваннях Button. Від вибраного типу залежить, який код тривоги буде надіслано на ПЦС і що буде написано у сповіщенні, яке отримає користувач. Це гарантує, що реакція точно відповідатиме загрозі.



## Керування пристроями автоматизації

У режимі керування Button активує дію пристроїв автоматизації: реле та розумних розеток. Кнопка може керувати як одним пристроєм автоматизації, так і кількома одразу.

Дію пристроїв автоматизації можна прив'язати до тривалого і короткого натискань кнопки. Наприклад, увімкнути світло в магазині коротким натисканням Button і вимкнути тривалим.

## Зашифрований двосторонній зв'язок



**Jeweller**

технологія зв'язку



Охоронна компанія і користувачі точно знають, яка кнопка спрацювала, тип тривоги кнопки, коли і де це сталося. Інформативність сповіщень та зашифрований двосторонній зв'язок забезпечує радіопротокол Jeweller.

Гранична дальність радіозв'язку Button з хабом або ретранслятором — 1300 метрів за відсутності перешкод. Для захисту від підміни протокол використовує автентифікацію пристроїв під час кожного сеансу зв'язку.

## Швидке підключення і монтаж

Підключення та налаштування Button беруть час інженерів монтажу. Щоб додати кнопку до системи, достатньо відсканувати QR-код у застосунку Ajax, дати ім'я пристрою та вказати групу охорони. Кнопка налаштовується дистанційно — інженер може не приїздити на об'єкт задля того, щоб змінити тип події або створити сценарій автоматизації.

Користувачі можуть носити Button з собою. Наприклад, на шнурку або брелоку для ключів. За потреби кнопку легко зафіксувати на рівній поверхні за допомогою тримача Holder. Тримач продається окремо.

# Технічні характеристики

Відповідність стандартам	EN 50131 (Grade 2) UL2610	Сумісність	<b>Централі</b> усі хаби Аґах  <b>Ретранслятори</b> усі ретранслятори радіосигналу Аґах
Типи подій	Вторгнення Пожежа Меддопомога Газ Тривожна кнопка Несправність Затоплення Інформаційний Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора. Тип події вказується, коли Button Jeweller працює в режимі тривожної кнопки	Режими роботи	1. Тривожна кнопка 2. Керування пристроями автоматизації 3. Глушіння синхронної тривоги пожежних датчиків Аґах Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора
Зв'язок з хабом або ретранслятором	 <b>Технологія зв'язку Jeweller</b>  <b>Діапазони частот</b> 866,0–866,5 МГц 868,0–868,6 МГц 868,7–869,2 МГц 905,0–926,5 МГц 915,85–926,5 МГц 921,0–922,0 МГц Залежить від регіону продажу  <b>Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP)</b> до 20 мВт	Захист від випадкових натискань	<b>Подвійне або тривале натискання</b> Налаштовується PRO або користувачем з правами адміністратора. Захист можна увімкнути, якщо Button Jeweller працює в режимі тривожної кнопки

Зв'язок з хабом або ретранслятором	<p><b>Дальність радіосигналу до 1300 м</b> Між хабом або ретранслятором та кнопкою</p> <p><b>Захист від підміни автентифікація пристроїв</b></p>		
Живлення	1 батарея CR2032	Робочі параметри	<p><b>Діапазон робочих температур</b> від -10°C до +40°C</p> <p><b>Допустима вологість</b> до 75%</p> <p><b>Клас захисту</b> IP55</p>
Корпус	<p><b>Колір</b> чорний, білий</p> <p><b>Розміри</b> 47 × 35 × 13 мм</p> <p><b>Вага</b> 16 г</p>	Комплектація	<p>Button Jeweller</p> <p>1 батарея CR2032</p> <p>попередньо встановлена</p> <p>Двосторонній скотч</p> <p>Коротка інструкція</p>