

Беспроводной двухканальный радиоконтроллер AS -400-2-12

Технические характеристики:

Рабочее напряжение - 12В DC

Выходное реле - макс.120В/1А*2 шт

Кодирование – цифровое, каждый брелок использует уникальный плавающий код.

Реле выхода – сухие контакты NO/NC

Рабочая область – до 30 метров (открытое пространство).

Габаритные размеры – 60*56*22

Описание:

Для питания AS -400-2-12 используется постоянный ток 12В. Контакт реле выхода коммутирует 12В переменного тока 3А. Устройством могут управлять одновременно до 30 брелков (AS-400 "C,D,E"). Для работы брелка доступны три разных режима работы: импульсный, тригерный, удержание.

Описание контактов:

-12В – черный

+12В – красный

NC1 – желтый

COM1 – белый

NO1 – зеленый

NC2 – синий

COM2 – фиолетовый

NO2 – серый

Программирование:

Регистрация брелков:

Для входа в режим записи брелков необходимо нажать на 2 сек кнопку (справа от разъема),индикатор красного света засветится и погаснет, нажать 1 раз кнопку прописываемого брелка – индикатор красного света мигает. Брелок прописан ,и т.д для каждого брелка.

Режимы работы:

Для выбора необходимого режима работы приемника: импульсный (3 сек), тригерный (вкл/выкл) или удержания, нужно переставить перемычку внутри приемника. При выборе тригерного режима приемник работает таким образом: кнопки брелка (открытие/закрытие) управляют сразу двумя реле (одно реле замкнуто, второе –разомкнуто или наоборот). При выборе импульсного режима или режима удержания кнопка брелка (закрытие) управляет первым реле, а кнопка брелка (открытие) управляет вторым реле.

Режим работы	Обозначение на плате
Импульсный	3S
Тригерный	M
удержания	L