

ARDERO

Накладний світлодіодний світильник з пультом

Інструкція з експлуатації

AL5000ARD, AL5000-1ARD, AL3000-2ARD, AL5000-3ARD, AL3000-4ARD
AL6000ARD, AL6000-1ARD, AL6000-2ARD, AL6000-3ARD, AL6000-4ARD, AL6000-5ARD

1. **Огляд**
- 1.1 Накладний світлодіодний світильник з пультом призначений для освітлення приміщень площею до 20 м².
- 1.2 Базальт режимів роботи дозволяє швидко як робоче вкрасити освітлення, так і запустити динамічно атмосферу. За допомогою пульта дистанційного керування, який йде в комплекті, можна змінити/визначити світильник, регулювати яскравість освітлення і колірну температуру, а вбудований режим "Кіно" дозволяє створювати м'яке камерне освітлення в кіношні час. Крім того, світильник має режим "таймер" на 20 та 60 хвилин, при установці якого він (світильник) відключається автоматично.
- 1.3 Світильник виготовлений з високоякісних матеріалів, його спелет не містить в собі шкідливу для оточуючого середовища. Світильник забезпечує рівномірне освітлення без характерної для традиційних ламп зон підвищеної яскравості.
- 1.4 Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму ~230В/50Гц. Висті електроенергії повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 50169:2014.
- 1.5 Світильник встановлюється на поверхню з нормальною займистою матеріалу.
- 1.6 Світильник призначений для роботи в середній приміщенні.
- 1.7 Пульт дистанційного керування підходить для керування іншими світильниками цієї ж моделі.

2. Комплектация:

- Світильник;
- Пульт дистанційного керування;
- Елемент живлення типу AAA 1.5 В;
- Інструкція;
- Набор для кріплення;

3. Забезпечення безпеки

- 4.1 До роботи по монтажу і підключенню світильника допускається особа, що має хорошу доступку по електрифікації не менше III.
- 4.2 Усі роботи повинні робитися Тільки при вимкненому електроживленні мережі.
- 4.3 Світильник відповідає вказу заводу уя враченню електричним струмом і відповідає до ДСТУ EN 60598-1:2017/Зміню No 1:2018. Не використовувати без дозволу виробника зазначенням.
- 4.4 Заборонена експлуатація світильника з пошкодженням живлячого кабелю, пошкодженням корпусом або пошкодженням корпусу дозатора. Якщо з'явився гучний кашель або запах світильника пошкодження, то щоб уникнути ризику він повинен бути замінений тільки виробником або його сервісною службою або відповідним кваліфікованим персоналом.
- 4.5 Заборонена експлуатація світильника без освітлення.
- 4.6 Заборонена експлуатація світильника в приміщеннях з підвищеним виступом пилу або вологою.
- 4.7 Світильник призначений для використання тільки усередині приміщення.
- 4.8 Заборонена експлуатація світильника з димовою. Регулювання яскравості відбувається за допомогою пульта керування.
- 4.9 Заборонена експлуатація світильника з мережа, що не відповідають вимогам ДСТУ EN 50169:2014.
- 4.10 Не встановлювати світильник поблизу нагріваних приміщень.
- 4.11 Радіаційний і опухлий речовини до складу виробу не входить.

4. Монтаж і підключення

- 5.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 5.2 Вибір місця для установки світильника. Відключіть напругу і підготуйте до підключення кабель живильної мережі. Підготуйте живильний кабель до місця установки світильника.
- 5.3 Змініть розташування світильника і намініть отвори для свердління в поверхні відповідно до кріпильних отворів світильника.
- 5.4 Прокладіть опори і встановіть деталі.
- 5.5 Зфіксуйте світильник за допомогою шурупа.
- 5.6 Підключіть кабель живлення до клемної колоди згідно зі схемою:




- 5.7 Надіньте кришку світильника.

5. Управління світильником

Пульт керування йде в комплекті зі світильником, нимється від двох елементів живлення типу AAA напругою 1.5 В (вдасть в комплекті)

Включіть керування

1. - вмикає/вимикає світильника
2. - регулює яскравість
3. - збільшення яскравості світильника
4. - плавне збільшення колірної температури (до холодного білого)
5. - плавне зменшення колірної температури (до теплого білого)
6. - зменшення яскравості світильника
7. - змикає режиму максимальної яскравості
8. - кероване перемикачів світлової температури (2700К - 4500К - 6500К)
9. - установка таймера на 30 хвилин (світильник відключається через 30 хвилин самостійно)
10. - установка таймера на 60 хвилин (світильник відключається через 60 хвилин самостійно)



Характеристики продукції і способи її використання

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Перевірте контакти в місці підключення і усуньте несправність
	Повшкоджені кабель живлення	Перевірте цілісність ланцюга і цілісність ізоляції
	Світильник підключений до мережі живлення через вимикач з механізмом або світлодіодним підключенням	Відключіть світильник через вимикач без підключення або ідентифікуйте підключення
У вимкненому стані світильник тьмяно світить або горить	Світильник підключений до мережі через вимикач який має нульовий дріт, а не фазовий	Вимкніть до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність електричної проводки
	Наведення на корпус світильника від дроту заземлення	Відключіть на дроті контактне заземлення. Перевірте, чи дозволяє конструкція відключити вимикач. Проведіть улаштування електропроводки. Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність
	Заподозрюючи велику відстань або періода на шлейфу передачі сигналу	Зкоротити відстань до світильника або усунути перешкоду
Світильник не реагує на команди з пульта дік або якийсь зменшується дистанція керування	Виснажені батареї, батареї на пульта дистанційного керування	Замінити батареї в пульті

6. Технічне обслуговування і ремонт

- Світильник не являється спеціалізованого технічного обслуговування.
- Діагностувати стан цього світильника з незалежними. Усея світильник має бути замінено за досягнення діаметром сітки кіліа його струму служби.

7. Зберігання

- Зберігання товару здійснюється в упаковці в приміщенні за відсутності агресивного середовища. Температура зберігання від -25°C до +50°C, відносна вологість не більше 80% при температурі 25°C. Не допускайте дії вологи.

8. Транспортування

- Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом

9. Утилізація

- Світильник утилізується у відповідності до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Вироблено на підприємстві Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd, CIV Industrial Zone, Pagen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Ningbo Юсинг Електронікс Ко., ЛТД, Цзіан Індустріал Зон, Пуґен Віллаж, Кіаї, Імпортер: ТОВ «ТРИАЛОКС», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космо манта Козарова, 6.10, оф.805. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «КОМЛЮМТ» н, Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Роскошана Козарова, 6.10, оф.507. тел. (097) 368-62-57, info@ardero.net
Дата виготовлення нанесена на корпусі виробу у форматі MM.PP.PP. де MM - місяць виготовлення, P.P.PP - рік виготовлення.

11. Гарантійні зобов'язання

- 12.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (в зазначенні дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- 12.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпусі товару у вигляді напису, гравіювання або стігнення.
- 12.3 Якщо від дати виробництва товару, що потрапив на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповненого гарантійного документа, що засвідчує факт продажу товару.
- 12.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимих ознамок втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- 12.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «ARDERO», призначеної для побутових потреб.
- 12.6 Зобов'язання не поширюється на шкоду, причинену шкідливою обладнанням, що працює в складженні зі світильником.

ARDERO

Увага! Для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, з обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгової марки «ARDERO»

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

МП _____

підпис _____

УВАГА! Невиконання гарантійних зобов'язань внаслідок втручання в конструкцію зобов'язання. Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).