

1. Призначення

Світильник **e.street.light**. (далі виріб або світильник) призначений для роботи в однофазних мережах напругою 230 В частотою 50 Гц та освітлення вулиць, парків, садів та інших об’єктів, які знаходяться поза межами приміщень.
Виріб відповідає Технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання та електромагнітної сумісності обладнання в частині **ДСТУ EN 60598-1, ДСТУ EN 60598-2-3, ДСТУ EN IEC 55015, ДСТУ EN 61547, ДСТУ EN 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3.**

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення
Номінальна робоча напруга, В	230
Номінальна частота, Гц	50
Потужність джерела світла, Вт	див. Табл. 2
Джерело світла	світлодіодна, компактна люмінесцентна лампа та лампа розжарювання
Ступінь захисту	IP44
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Діапазон робочих температур, °C	-40...+40
Тип цоколя	E27
Перетин приєднувального дроту, мм ²	0,5-1,5
Робоче положення в просторі	вертикальне
Монтаж	на трубу Ø 60 мм, на плоску поверхню

Табл. 2

Тип світильника	Габаритні розміри, мм		Розсіювач	Маса в кг, не більше	Потужність, Вт (не більше)
	D	H			
e.street.light.150.opal	160	165	опаловий	0,31	20
e.street.light.200.opal.ua	200	205	опаловий	0,45	20
e.street.light.250.opal.ua	250	255	опаловий	0,41	40
e.street.light.300.opal.ua	300	305	опаловий	0,48	60
e.street.light.350.opal.ua	350	355	опаловий	0,67	100
e.street.light.400.opal	400	405	опаловий	0,67	150
e.street.light.200.gold.pr.ua	200	205	золотистий призма	0,45	20
e.street.light.200.bronze.pr.ua	200	205	бронза призма	0,45	20
e.street.light.250.bronze.pr.ua	250	255	бронза призма	0,41	40
e.street.light.200.smoke.pr.ua	200	205	димчаста призма	0,45	20
e.street.light.250.smoke.pr.ua	250	255	димчаста призма	0,41	40
e.street.light..160.opal.ua	160	160	опаловий	0,31	20
e.street.light..200.prismatic.ua	200	205	опаловий	0,45	20
e.street.light..250.prismatic.ua	250	255	опаловий	0,41	40
e.street.light.200.wh.pr	200	205	молочна призма	0,45	20
e.street.light.250.wh.pr	250	255	молочна призма	0,41	40

* - допустима похибка габаритних розмірів ±3 мм

Виріб повинен експлуатуватися за наступних умов навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та парами.

3. Комплектація

В комплект поставки виробу входить:

- світильник **e.street.light** — 1 шт.;
- інструкція з експлуатації — 1 шт.

4. Габаритні розміри, мм




Рис. 1

5. Монтаж та експлуатація

Увага! Під час монтажу та приєднання світильника до мережі, потрібно зняти напругу з кабелю мережі живлення.

Від'єднати патрон від основи світильника, зачищені кінці проводів кабелю під'єднати до клем патрону на провід, в місці з'єднання з патроном, одягати термозахисний кембрик довжиною 30 мм.

Прикріпити патрон до основи світильника.

Після під'єднання, кабель зафіксувати прижимною планкою.

Зафіксувати плафон на основі світильника.

6. Вимоги безпеки

Перед роботою уважно ознайомтесь з інструкцією.

Підключення світильника, видалення пилу та усунення несправності проводити тільки при відключеній мережі живлення.

Приєднання до мережі повинно бути тільки через клемну колодку.

При виявленні несправності світильника звернутись до спеціаліста відповідної кваліфікації.

Підключення світильника, усунення несправності та технічне обслуговування світильників повинен проводити тільки спеціаліст відповідної кваліфікації.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- експлуатувати світильник без розсіювача;

- переробляти конструкцію світильника.

Не допускається експлуатація світильників з механічними пошкодженнями корпусу, ізоляції струмопровідних частин, з ослабленими контактними затискачами, з перевищеннями навантаження по струму та потужності, вказаних на маркуванні світильника.

7. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +40 °C та відносній вологості 70 % без конденсації.

8. Утилізація

Виріб не підлягає утилізації в якості побутових відходів. Для утилізації передати до спеціалізованих підприємств, що займаються переробкою електрообладнання, пластмас, кольорових та чорних металів.

9. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 12 місяців з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;

- інші пошкодження, що виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;

- сліди самостійного, несанкціонованого розбирання та/або ремонту виробу.

З питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,

вул. Київська, 27-А, буд. «В»,

тел.: +38 (044) 500 9000

e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: « ____ » _____ 20 ____ р.

Дата продажу: « ____ » _____ 20 ____ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,

вул. Київська, 27-А, буд. «В»,

тел.: +38 (044) 500 9000

e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua