

ДБЖ DOCREATE DC1036L 36W

Для роутерів, ONU/GPON, модемів, камер та сумісного DC-обладнання



Швидкий старт — 3 кроки

1**Встановіть акумулятори**

4×18650. Дотримуйтеся полярності + / -.

2**Підключіть живлення**

Під'єднайте UPS до мережі 85–265 В AC.

3**Підключіть пристрої**

Оберіть правильний вихід 5V / 9V / 12V або PoE 15/24V.

ВАЖЛИВО ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ

- Напруга виходу UPS має збігатися з напругою штатного блока живлення Вашого обладнання.
- PoE у цій моделі — пасивний 15V / 24V. Не використовуйте його з обладнанням, яке потребує 48V IEEE 802.3af/at.
- Сумарна потужність підключених пристроїв не повинна перевищувати 36W.

Роз'єми та індикація

● LAN / PoE

RJ45 для мережевого підключення та пасивного PoE.

● Selector 15V / 24V

Перемикач напруги для PoE-виходу.

● USB

5V / до 2A.

● DC 5V / 9V / 12V

Окремі виходи до 2A для сумісних пристроїв.

● LED-дисплей

Показує рівень заряду, напругу батареї, температуру та вихідний струм.

Акумулятори та захист

◆ Акумулятори

4× Li-Ion 18650. У комплекті TechWizor — 4× LiitoKala 3400mAh.

◆ Заміна

Акумулятори знімні: після зношування їх можна замінити без заміни всього UPS.

◆ Захист

Передбачено захист від перевантаження, перегріву та неправильної полярності акумуляторів.

Основні характеристики

Вхід	85-265V AC, 50-60Hz
Макс. потужність	36W
DC-виходи	5V / 9V / 12V
PoE	15V / 24V, до 1A
USB	5V / до 2A
Корпус	вогнестійкий ABS
Розмір	171 × 113 × 37 мм
Вага	≈ 446 г



techwizor.com

Актуальні товари, характеристики та підтримка — на офіційному сайті TechWizor.

Примітка:

Це коротка пам'ятка. Перед експлуатацією перевіряйте характеристики підключеного обладнання та не перевищуйте допустиме навантаження.