

GTV CHARGER AE-BPW1U2UCH-80 / AE-BPW1S2UCH-80 — розетковий блок настільний врізний, USB 5 В 2 А, з кабелем живлення 1,5 м. Інструкція з експлуатації (повний переклад українською)

Оригінал: «INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTIONS FOR USE — Przedłużacz biurkowy CHARGER» (PL/EN/RU), gtv.com.pl
Переклад виконано 2026-09-24; числа — без змін.

Технічні дані

Вхідна напруга	AC 220–240 В
Клас захисту	I
Кабель живлення	1,5 м
Ступінь захисту	IP20
Максимальна потужність	3500 Вт
Максимальний струм	16 А

Таблиця моделей

AE-BPW1U2UCH-80	CHARGER, отвір 100 мм, пластик, розетка із заземлювальним штирем, колір сріблястий, 3500 Вт, 16 А, маса нетто 0,55 кг, брутто 0,60 кг, EAN 5901867196422
AE-BPW1S2UCH-80	CHARGER, розетка SCHUKO, EAN 5901867196439 (решта параметрів — як у попередньому рядку)

Піктограми

Мережа	AC 220–240 V 50–60 Hz
Захист	IP20
USB	5V / 2A
Навантаження	MAX 3500 W, 16 A MAX
Отвір	Ø 100 мм
Температура	MAX 40 °C
Кабель	MAX 1,5 m
Матеріал	PLASTIC

Загальні вимоги

Перед початком монтажу відключіть живлення мережі AC 220–240 В / 50–60 Гц. Монтаж і обслуговування можуть виконувати лише кваліфіковані електрики з допуском згідно з місцевими правилами безпеки. Будь-які технічні зміни або недотримання інструкції призводять до втрати гарантії на виріб. Під час монтажу пам'ятайте про безпеку людей, що перебувають поруч.

1. Встановлення

Перед встановленням врізного настільного розгалужувача ознайомтеся з цією інструкцією. Увага! Лише для використання всередині приміщень. Перед підключенням вилки подовжувача до мережевої розетки переконайтеся, що параметри мережі відповідають зазначеним на упаковці. У разі пошкодження кабелю негайно й безпечно від'єднайте його від розетки живлення. Не користуйтеся подовжувачем з пошкодженим кабелем: пошкоджений кабель не ремонтують, його має замінити особа з відповідною кваліфікацією. Тримайте пристрій подалі від сторонніх осіб і дітей, оскільки подовжувач живиться від мережі AC 220–240 В / 50–60 Гц. Будь-які спроби ремонту чи модифікації пристрою анулюють гарантію. Уникайте будь-якого контакту пристрою з водою та іншими провідниками електрики (металами) — це загрожує здоров'ю і навіть життю.

Врізний настільний подовжувач циліндричної форми з мережевою розеткою і двома гніздами USB призначений для монтажу безпосередньо в стільниці офісних і кухонних меблів.

2. Монтаж

Перед монтажем виріжте в стільниці отвір для подовжувача. Діаметр отвору — 10 см (100 мм). Після цього зніміть з подовжувача кріпильне кільце, відкручуючи його ліворуч. Вставте подовжувач в отвір (спочатку кабель живлення) і встановіть у потрібне положення. Просуньте кріпильне кільце через кабель живлення й подовжувач, потім міцно закрутіть його знизу робочої поверхні (праворуч). Увімкніть вилку кабелю живлення в мережеву розетку із заземленням.

3. Використання

Подовжувач готовий до роботи після натискання на кришку й відкривання її вгору до відчутного упору.

4. Додаткове обладнання

Два гнізда живлення USB для заряджання електронних пристроїв — телефону, планшета, фотоапарата тощо. Увага: заряджати можна з двох гнізд одночасно струмом 1 А або лише з одного гнізда струмом 2 А.

Відповідність

Виріб відповідає вимогам директив Європейського Союзу та актів, що впроваджують їх у національне право. Докладніше — на сайті www.gtv.com.pl і в деклараціях відповідності.