

GTV — настільні врізні подовжувачі AE-PB02 / AE-PBU02 / AE-PBC2 / AE-PBC3 / AE-PB03. Інструкція (повний переклад українською)

Оригінал: «INSTRUKCJA — Przedłużacz biurkowy AE-PB02GS-53 ... AE-PB03GS-10/AE-PB03GS-20/AE-PB03GS-53, AE-PB03GU-53» (PL), gtv.com.pl

Переклад виконано 2026-09-24; числа — без змін.

Технічні дані (піктограми інструкції)

Мережа	AC 220–240 В, 50–60 Гц
Максимальна потужність	3600 Вт
Ступінь захисту	IP20
Умови	лише всередині приміщень

Позначення на монтажному рисунку

przewód elektryczny 1.5 mm ²	електричний провід 1,5 мм ²
przewód danych	кабель передачі даних
opaska zaciskowa	затискна стяжка
wkręty	гвинти
plytka dociskowa	притискна пластина

Моделі

AE-PB02GS-53	2 розетки schuko, гніздо USB, гніздо RJ45 (Ethernet), аудіо (гнізда під «бананові» штекери), без кабелю, колір алюміній
AE-PB02GU-53	2 розетки із заземлювальним штирем, гніздо USB, гніздо RJ45 (Ethernet), аудіо, без кабелю, колір алюміній
AE-PBU02GS-10 / AE-PBU02GS-20	2 розетки schuko, 2 гнізда USB, без кабелю, колір білий / чорний
AE-PBU2GU-10 / -20 / -53	2 розетки із заземлювальним штирем, 2 × USB, кабель живлення з вилкою, колір білий / чорний / алюміній
AE-PBC2GU-53	2 розетки із заземлювальним штирем, гніздо USB, гніздо RJ45 (Ethernet), аудіо, кабель живлення з вилкою, колір алюміній
AE-PBC3GU-10 / -20 / -53	3 розетки із заземлювальним штирем, кабель живлення з вилкою, колір білий / чорний / алюміній
AE-PB03GS-10 / -20 / -53	3 розетки schuko, без кабелю, колір білий / чорний / алюміній
AE-PB03GU-53	3 розетки із заземлювальним штирем, без кабелю, колір алюміній

Етапи встановлення

- Відкрутіть два вказані гвинти (рис. 1).
- Гвинтами закріпіть нижню частину корпусу в підготовленому місці (за рисунком з розмірами), наприклад у стільниці офісного столу (рис. 2).
- У версії виробу без кабелю живлення підключіть до розеток кабель живлення 3×1,5 мм² (з жилою заземлення), металевий корпус з'єднайте із затискачем заземлення. Довжина кабелю має дозволяти вільно відкривати блок (рис. 3).
- Подовжувачі з гніздами передачі даних і живильними («банановими») гніздами з'єднайте гнучкими проводами, що відповідають типу гнізда (рис. 4).
- Встановіть блок у корпус і добре закрутіть гвинти з обох боків (рис. 5).
- Підберіть довжину всіх кабелів так, щоб вони не заважали відкриванню блока й не терлися об металеві частини корпусу, встановіть притискну пластину й добре закрутіть кріпильні гвинти (рис. 6).

Примітки

Виріб не стійкий до вологи. Лише для використання всередині приміщень. Після натискання кнопки блок повільно відкривається; користуватися ним можна після повного відкриття.

Виріб відповідає вимогам директив Європейського Союзу та актів, що впроваджують їх у національне право. Докладніше — на сайті www.gtv.com.pl і в деклараціях відповідності.