

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Tuya ZigBee 3.0 Gateway G01

Бездротовий шлюз ZigBee для роботи з пристроями розумного будинку через застосунок Smart Life / Tuya Smart.

Модель	G01
Бездротові протоколи	Wi-Fi 2,4 ГГц + ZigBee 3.0
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
ZigBee	IEEE 802.15.4, 2402-2480 МГц
Живлення	DC 5 В / 1 А, через USB
Робоча температура	0...+50 °C
Розмір	приблизно 50 × 50 × 11 мм

1. Підготовка до роботи

- 1) Підготуйте USB-адаптер живлення DC 5 В / 1 А. Рекомендується використовувати якісний сертифікований адаптер.
- 2) Встановіть на смартфон застосунок Smart Life або Tuya Smart та увійдіть до свого облікового запису.
- 3) Переконайтеся, що домашня мережа Wi-Fi працює на частоті 2,4 ГГц.
- 4) Під час першого налаштування смартфон має бути підключений до цієї мережі Wi-Fi.

2. Підключення шлюзу до Smart Life / Tuya Smart

1. Підключіть шлюз до живлення через USB.
2. Дочекайтеся режиму налаштування. Індикатор Wi-Fi має блимати.
3. У застосунку відкрийте головну сторінку та натисніть «+» для додавання пристрою.
4. Виберіть шлюз ZigBee / ZigBee Gateway та дотримуйтесь підказок застосунку.
5. За потреби надайте застосунку дозвіл на використання Bluetooth.
6. Виберіть домашню мережу Wi-Fi 2,4 ГГц та введіть пароль.
7. Дочекайтеся завершення підключення. Після успішного додавання шлюз з'явиться у списку пристроїв.

3. Додавання ZigBee-пристрою

- 1) Переконайтеся, що ZigBee-шлюз відображається в застосунку як підключений.
- 2) Переведіть сумісний ZigBee-пристрій у режим сполучення відповідно до його інструкції.
- 3) Відкрийте сторінку шлюзу та виберіть функцію додавання підлеглого ZigBee-пристрою (Add Sub-device).
- 4) Запустіть пошук. Після виявлення пристрою підтвердьте його додавання та дочекайтеся завершення процедури.

4. Автоматизація

Після додавання ZigBee-пристроїв через шлюз у Smart Life можна створювати автоматизації між сумісними пристроями: наприклад, за зміною стану одного пристрою виконувати дію на іншому. Для пристроїв, підключених до одного шлюзу, локальні сценарії можуть виконуватися без зовнішнього доступу до Інтернету — це було перевірено на практиці для даного комплекту.

Примітка: автономна робота таймерів/розкладів без Інтернету для цього комплекту не підтверджена тестуванням і не заявляється як гарантована функція.

5. Якщо пристрій не додається

- Перевірте, що смартфон підключений саме до Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Переконайтеся, що індикатор шлюзу перебуває в режимі сполучення.
- Перевірте правильність пароля Wi-Fi.
- Повторіть процедуру додавання.
- Якщо шлюз не підключається, перезавантажте Wi-Fi-роутер та повторіть налаштування.

6. Скидання шлюзу

Для повторного налаштування переведіть шлюз у режим сполучення за допомогою кнопки Reset відповідно до конструкції пристрою. Після скидання повторіть процедуру додавання шлюзу в Smart Life / Tuya Smart.

7. Заходи безпеки

- Використовуйте якісний USB-адаптер живлення 5 В / 1 А.
- Використовуйте пристрій лише в приміщенні.
- Не встановлюйте шлюз у місцях із підвищеною вологістю та не допускайте потрапляння води.
- Не розміщуйте пристрій під прямим сонячним промінням.
- Не використовуйте пошкоджений кабель або адаптер живлення.

Інструкцію підготовлено українською мовою на основі оригінального керівництва виробника для моделі G01. Деякі назви пунктів меню можуть дещо відрізнятися залежно від версії Smart Life / Tuya Smart.