

## N-Power Master-Vision MV-10000 LT 1ф вход – 1 ф выход

<b>Характеристики N-Power Master-Vision MV-10000 LT 1ф вход – 1 ф выход</b>	
Топология:	On-Line
Выходная мощность, кВА:	10,0
Выходная мощность, кВт:	7,0
Выходной коэффициент мощности (cosφ):	0,7
Перегрузочная способность инвертора:	105?125% - 30сек: 150% - 200мсек
Крест-фактор:	3:1
Внешние аккумуляторные батареи, В/Ач:	240В/ 26?75 Ач
Ток штатного зарядного устройства, А:	1,0
Ток дополнительного зарядного устройства, А:	4,6
Время заряда батарей, ч:	8ч. до 90%
Габариты корпуса, мм, ВхГхШ:	717x595x260
Вес, кг:	38,0
Входное напряжение, В:	176?266 В
Входной коэффициент мощности (cosφ):	0,98
Входная частота, Гц:	50±8%
Выходное напряжение, В:	220/230/240**
Выходная частота, Гц:	50/60**
Стабильность выходного напряжения при статической нагрузке:	±1%
Искажения выходного напряжения (ТНД) при линейной нагрузке:	<2%
Искажения выходного напряжения (ТНД) при нелинейной нагрузке:	<6%
Рабочая температура окружающей среды:	0?40°С
Относительная влажность, %:	95% без конденсата
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:	IP20
Уровень шума, дБ/(А):	55
Порт RS232:	*
РРА; возможность подключения нескольких ИБП для параллельной работы:	*
SNMP-карта:	#
Гарантия:	24мес.
# - опция:	
* - входит в комплект поставки:	
** - устанавливается пользователем:	