

UPS Master Vision 1000 RM 1ф вход – 1 ф выход

Характеристики UPS Master Vision 1000 RM 1ф вход – 1 ф выход	
Выходная мощность (кВА)	1
Выходная мощность (кВт)	0.7
Входное напряжение (В)	140-300
Выходное напряжение (В)	220 / 230 / 240 В ±2% (задается через панель управления)
Время автономной работы, 100%	8 мин
Топология:	"on-line" двойного преобразования
Заявленная форма выходного напряжения	Синусоида
Количество батарей/напряжение	3 ? 7.2/12
Емкость батареи, А•ч	7.2
Вес Без батарей (с батареями), кг	6.5 (15.0)
Входная частота (Гц)	45-65
Стабильность выходного напряжения	+/-2%
Выходная частота (Гц)	50 Гц ±0.5%
Рабочая среда	IP20 (IEC60529)
Корпус (Ш x В x Г), мм	160 ? 220 ? 440
Рабочая температура окружающей среды	0°C ... 40°C (рекомендуется 20°C ... 25°C)
Влажность	20–90% (без конденсата)
Уровень шума	< 45 дБ (на 1 м)
Стандарт безопасности	EN 62040-1/ EN 60950/ IEC 60950
Разъемы	4 ? IEC320
Зарядное устройство	1 А
Крест-фактор	3 : 1
Перегрузочная способность	105–150% в течение 30 сек, 150% в течение 200 мс
Входной коэффициент мощности	> 0.95
Панель управления ЖК-дисплей	Индикация состояния устройства, Uвх, Uвых., частоты, уровня нагрузки, напряжения батарей, температуры, журнала событий
Звуковая сигнализация Разряд батарей	Частые звуковые сигналы (с интервалом 1 сек)
Звуковая сигнализация Батарейный режим	Редкие звуковые сигналы (с интервалом 4 сек)
Звуковая сигнализация Перегрузка	Кратковременные звуковые сигналы (два раза в секунду)