

**UPS Master Vision 2000 RM 1ф вход – 1 ф выход**

<b>Характеристики UPS Master Vision 2000 RM 1ф вход – 1 ф выход</b>	
Выходная мощность (кВА)	2
Выходная мощность (кВт)	1.4
Входное напряжение (В)	140-300
Выходное напряжение (В)	220 / 230 / 240 В ±2% (задается через панель управления)
Время автономной работы, 100%	12
Топология:	"on-line" двойного преобразования
Заявленная форма выходного напряжения	Синусоида
Количество батарей/напряжение	8 ? 7,2 Ач (12 В)
Емкость батареи, А•ч	7.2
Вес Без батарей (с батареями), кг	13.5 (34.0)
Входная частота (Гц)	45-65
Стабильность выходного напряжения	+/-2%
Выходная частота (Гц)	50 Гц ±0.5%
Рабочая среда	IP20 (IEC60529)
Корпус (Ш x В x Г), мм	200 ? 352 ? 450
Рабочая температура окружающей среды	0°C ... 40°C (рекомендуется 20°C ... 25°C)
Влажность	20–90% (без конденсата)
Уровень шума	< 45 дБ (на 1 м)
Стандарт безопасности	EN 62040-1/ EN 60950/ IEC 60950
Разъемы	6 ? IEC320
Зарядное устройство	1 А
Крест-фактор	3 : 1
Панель управления ЖК-дисплей	Индикация состояния устройства, U <sub>вх</sub> , U <sub>вых.</sub> , частоты, уровня нагрузки, напряжения батарей, температуры, журнала событий
Звуковая сигнализация Разряд батарей	Частые звуковые сигналы (с интервалом 1 сек)
Звуковая сигнализация Батарейный режим	Редкие звуковые сигналы (с интервалом 4 сек)
Звуковая сигнализация Перегрузка	Кратковременные звуковые сигналы (два раза в секунду)