

**На данном листе перечислена полная номенклатура пускателей ПМЛ, которые можно приобрести у компании
ПП "ТВКФ "Техпром"**

тел/факс: (0472) 55-26-27, 63-07-08

тел.: (097) 573-14-50

тел.: (050) 022-30-99

сайт: <https://tehprom.ck.ua>

e-mail: tehprom.pp@ukr.net

Маркировка пускателя	Ном. ток	Реле	Реверс	Степень защиты	Уменьшение пускового тока пускателя	Вспом. контакт	Вспом. контакт	Мощность двигателя для категории АС-3			Коммутационная износостойкость контактов пускателя, млн. циклов			Масса
								220В	380В	500В	А	Б	В	
Пускатели магнитные ПМЛ-1														
Пускатель ПМЛ-1100,1101	010А			IP00		+1з	+1р	2.2	4	5.5	3	1.5	0.3	0.32
Пускатель ПМЛ-1160М,1161М	010А			IP20		+1з	+1р	2.2	4	5.5	3	1.5	0.3	0.32
Пускатель ПМЛ-1110	010А			IP54		нет		3	5.5	7.5		1.5	0.3	0.74
Пускатель ПМЛ-1140	010А			IP40		нет		3	5.5	7.5		1.5	0.3	0.75
Пускатель ПМЛ-1210	010А	реле		IP54		+1з		3	5.5	7.5		1.5	0.3	1.04
Пускатель ПМЛ-1220	010А	реле		IP54		+1з		3	5.5	7.5		1.5	0.3	1.04
Пускатель ПМЛ-1230	010А	реле		IP54		+1з		3	5.5	7.5		1.5	0.3	1.13
Пускатель ПМЛ-1501	010А		реверс	IP00		+2р		2.2	4	5.5	3	1.5	0.3	0.68
Пускатель ПМЛ-1561М	010А		реверс	IP20		+2р		2.2	4	5.5	3	1.5	0.3	0.68
Пускатель ПМЛ-1511	010А		реверс	IP54		+2р		3	5.5	7.5		1.5	0.3	2.02
Пускатель ПМЛ-1541	010А		реверс	IP40		+2р		3	5.5	7.5		1.5	0.3	2.02
Пускатель ПМЛ-1611	010А	реле	реверс	IP54		+2р+1з		3	5.5	7.5		1.5	0.3	2.15
Пускатель ПМЛ-1621	010А	реле	реверс	IP54		+2р+1з		3	5.5	7.5		1.5	0.3	2.23
Пускатель ПМЛ-1631	010А	реле	реверс	IP54		+2р+1з		3	5.5	7.5		1.5	0.3	2.27
Пускатель ПМЛ-1720	010А			IP54	звезда-треугольник	+1р+2з		5.5	11			1.5	0.3	3.3
Пускатели магнитные ПМЛ-1 малогабаритные														
Пускатель ПМЛ-1160ДМ,1161ДМ	016А			IP00		+1з	+1р	4	7.5	10	2	1		0.34
Пускатель ПМЛ-1210Д	016А	реле		IP54		+1з		4	7.5	10		1		1.2
Пускатель ПМЛ-1220Д	016А	реле		IP54		+1з		4	7.5	10		1		1.2
Пускатель ПМЛ-1230Д	016А	реле		IP54		+1з		4	7.5	10		1		1.29
Пускатель ПМЛ-1561ДМ	016А		реверс	IP20		+1р		4	7.5	10	3	1		0.72
Пускатель ПМЛ-1611Д	016А	реле	реверс	IP54		+2р+1з		4	7.5	10	3	1		2.7
Пускатель ПМЛ-1621Д	016А	реле	реверс	IP54		+2р+1з		4	7.5	10		1		2.77
Пускатель ПМЛ-1631Д	016А	реле	реверс	IP54		+2р+1з		4	7.5	10		1		2.85

Пускатели магнитные ПМЛ-2														
Пускатель ПМЛ-2100, 2101	025A			IP00		+1з	+1р	5.5	11	15	2	1	0.3	0.53
Пускатель ПМЛ-2160М, 2161М	025A			IP20		+1з	+1р	5.5	11	15	2	1	0.3	0.53
Пускатель ПМЛ-2110	025A			IP54		нет		5.5	11	15		1	0.3	1.07
Пускатель ПМЛ-2140	025A			IP40		нет		5.5	11	15		1	0.3	1.06
Пускатель ПМЛ-2210	025A	реле		IP54		+1з		5.5	11	15		1	0.3	1.2
Пускатель ПМЛ-2220	025A	реле		IP54		+1з		5.5	11	15		1	0.3	1.2
Пускатель ПМЛ-2230	025A	реле		IP54		+1з		5.5	11	15		1	0.3	1.29
Пускатель ПМЛ-2501	025A		реверс	IP00		+2р		5.5	11	15	2	1	0.3	1.14
Пускатель ПМЛ-2561М	025A		реверс	IP20		+2р		5.5	11	15	2	1	0.3	1.21
Пускатель ПМЛ-2511	025A		реверс	IP54		+2р		5.5	11	15		1	0.3	2.47
Пускатель ПМЛ-2541	025A		реверс	IP40		+2р		5.5	11	15		1	0.3	2.57
Пускатель ПМЛ-2611	025A	реле	реверс	IP54		+2р+1з		5.5	11	15		1	0.3	2.77
Пускатель ПМЛ-2621	025A	реле	реверс	IP54		+2р+1з		5.5	11	15		1	0.3	2.77
Пускатель ПМЛ-2631	025A	реле	реверс	IP54		+2р+1з		5.5	11	15		1	0.3	2.85
Пускатель ПМЛ-2720	025A			IP54	звезда-треугольник	+1р+2з		11	22			1	0.3	5
Пускатели магнитные ПМЛ-3														
Пускатель ПМЛ-3100	040A			IP00		+1р+1з		11	16.5	25	2	1	0.3	1.22
Пускатель ПМЛ-3160М	040A			IP20		+1р+1з		11	16.5	25	2	1	0.3	1.34
Пускатель ПМЛ-3110	040A			IP54		+1р		11	16.5	22		1	0.3	2.74
Пускатель ПМЛ-3140	040A			IP40		+1р		11	16.5	22		1	0.3	2.8
Пускатель ПМЛ-3210	040A	реле		IP54		+1р+1з		11	16.5	22		1	0.3	3.1
Пускатель ПМЛ-3220	040A	реле		IP54		+1р+1з		11	16.5	22		1	0.3	3.13
Пускатель ПМЛ-3230	040A	реле		IP54		+1р+1з		11	16.5	22		1	0.3	3.16
Пускатель ПМЛ-3500	040A		реверс	IP00		+2р+2з		11	16.5	25	2	1	0.3	2.85
Пускатель ПМЛ-3560М	040A		реверс	IP20		+2р+2з		11	16.5	25	2	1	0.3	2.88
Пускатель ПМЛ-3510	040A		реверс	IP54		нет		11	16.5	22		1	0.3	5.69
Пускатель ПМЛ-3540	040A		реверс	IP40		нет		11	16.5	22		1	0.3	5.7
Пускатель ПМЛ-3610	040A	реле	реверс	IP54		+1з		11	16.5	22		1	0.3	6
Пускатель ПМЛ-3620	040A	реле	реверс	IP54		+1з		11	16.5	22		1	0.3	6.08
Пускатель ПМЛ-3630	040A	реле	реверс	IP54		+1з		11	16.5	22		1	0.3	6.12
Пускатель ПМЛ-3720	040A			IP54	звезда-треугольник	+1р+3з		18.5	37			1	0.3	8.7
Пускатели магнитные ПМЛ-3 малогабаритные														
ПМЛ-3160ДМ,3161ДМ	040A			IP20		+1з	+1р	11	18.5	25	2	1	0.3	0.6
ПМЛ-3210Д	040A	реле		IP54		+1з		11	18.5	22		1	0.3	2.4
ПМЛ-3220Д	040A	реле		IP54		+1з		11	18.5	22		1	0.3	2.4
ПМЛ-3230Д	040A	реле		IP54		+1з		11	18.5	22		1	0.3	2.44
ПМЛ-3561ДМ	040A		реверс	IP20		+2р		11	18.5	25	2	1	0.3	1.33
ПМЛ-3611Д	040A	реле	реверс	IP54		+2р+1з		11	18.5	22		1	0.3	3.2
ПМЛ-3621Д	040A	реле	реверс	IP54		+2р+1з		11	18.5	22		1	0.3	3.24
ПМЛ-3631Д	040A	реле	реверс	IP54		+2р+1з		11	18.5	22		1	0.3	3.3
Пускатели магнитные ПМЛ-4 на 63А														
Пускатель ПМЛ-4100	063A			IP00		+1р+1з		18.5	30	40	2	1	0.3	1.28

Пускатель ПМЛ-4160М	063А			IP20		+1р+1з		18.5	30	40	2	1	0.3	1.34
Пускатель ПМЛ-4110	063А			IP54		+1р		18.5	30	37		1	0.3	2.8
Пускатель ПМЛ-4140	063А			IP40		+1р		18.5	30	37		1	0.3	2.81
Пускатель ПМЛ-4210	063А	реле		IP54		+1р+1з		18.5	30	37		1	0.3	3.11
Пускатель ПМЛ-4220	063А	реле		IP54		+1р+1з		18.5	30	37		1	0.3	3.14
Пускатель ПМЛ-4230	063А	реле		IP54		+1р+1з		18.5	30	37		1	0.3	3.16
Пускатель ПМЛ-4500	063А		реверс	IP00		+2р+2з		18.5	30	40	2	1	0.3	2.85
Пускатель ПМЛ-4560М	063А		реверс	IP20		+2р+2з		18.5	30	40	2	1	0.3	2.88
Пускатель ПМЛ-4540	063А		реверс	IP54		нет		18.5	30	37		1	0.3	5.69
Пускатель ПМЛ-4510	063А		реверс	IP40		нет		18.5	30	37		1	0.3	5.7
Пускатель ПМЛ-4610	063А	реле	реверс	IP54		+1з		18.5	30	37		1	0.3	6
Пускатель ПМЛ-4620	063А	реле	реверс	IP54		+1з		18.5	30	37		1	0.3	6.08
Пускатель ПМЛ-4630	063А	реле	реверс	IP54		+1з		18.5	30	37		1	0.3	6.12
Пускатель ПМЛ-4720	063А			IP54	звезда-треугольник	+1р+3з		33	59			1	0.3	8.7
Пускатели магнитные ПМЛ-4 и ПМЛ-5														
ПМЛ-4160ДМ	080А			IP20		+1р+1з		22	40	55	1.5	0.75	0.3	1.44
ПМЛ-4560ДМ	080А		реверс	IP20		+1р+1з		22	40	55	1.5	0.75	0.3	3
ПМЛ-5160ДМ	100А			IP20		+1р+1з								
ПМЛ-5560ДМ	100А		реверс	IP20		+1р+1з								
Пускатели магнитные ПМЛ-5														
ПМЛ-5100	125А			IP00		+1р+1з			55				0.75	4.6
ПМЛ-5101;5103	125А			IP00		+2р+2з	+1р+3з		55				0.75	4.6
ПМЛ-5102;5104	125А			IP00		+3р+3з	+1р+5з		55				0.75	4.6
ПМЛ-5110	125А			IP54		+1р+1з			55				0.75	14.5
ПМЛ-5111;5113	125А			IP54		+2р+2з	+1р+3з		55				0.75	14.5
ПМЛ-5112;5114	125А			IP54		+3р+3з	+1р+5з		55				0.75	14.5
ПМЛ-5210	125А	реле		IP54		+1р+1з			55				0.75	17.2
ПМЛ-5211;5213	125А	реле		IP54		+2р+2з	+1р+3з		55				0.75	17.2
ПМЛ-5212;5214	125А	реле		IP54		+3р+3з	+1р+5з		55				0.75	17.2
ПМЛ-5220	125А	реле		IP54		+1р+1з								
ПМЛ-5221; 5223	125А	реле		IP54		+2р+2з	+1р+3з							
ПМЛ-5222; 5224	125А	реле		IP54		+3р+3з	+1р+5з							
ПМЛ-5230	125А	реле		IP54		+1р+1з								
ПМЛ-5231; 5233	125А	реле		IP54		+2р+2з	+1р+3з							
ПМЛ-5232; 5234	125А	реле		IP54		+3р+3з	+1р+5з							
ПМЛ-5500	125А		реверс	IP00		+2р+2з			55				0.75	9.8
ПМЛ-5501;5503	125А		реверс	IP00		+4р+4з	+2р+6з		55				0.75	9.8
ПМЛ-5502;5504	125А		реверс	IP00		+6р+6з	+2р+10з		55				0.75	9.8
ПМЛ-5510	125А		реверс	IP54		+2р+2з			55				0.75	23.2
ПМЛ-5511;5513	125А		реверс	IP54		+4р+4з	+2р+6з		55				0.75	23.2
ПМЛ-5512;5514	125А		реверс	IP54		+6р+6з	+2р+10з		55				0.75	23.2
ПМЛ-5610	125А	реле	реверс	IP54		+2р+2з			55				0.75	25.9
ПМЛ-5611;5613	125А	реле	реверс	IP54		+4р+4з	+2р+6з		55				0.75	25.9

ПМЛ-5612;5614	125A	реле	реверс	IP54		+6р+6з	+2р+10з		55			0.75		25.9
ПМЛ-5620	125A	реле	реверс	IP54		+1р+1з								
ПМЛ-5621; 5623	125A	реле	реверс	IP54		+2р+2з	+1р+3з							
ПМЛ-5622; 5624	125A	реле	реверс	IP54		+3р+3з	+1р+5з							
ПМЛ-5630	125A	реле	реверс	IP54		+1р+1з								
ПМЛ-5631; 5633	125A	реле	реверс	IP54		+2р+2з	+1р+3з							
ПМЛ-5632; 5634	125A	реле	реверс	IP54		+3р+3з	+1р+5з							
Пускатели магнитные ПМЛ-6														
ПМЛ-6100	160A			IP00		+1р+1з			75			0.75		4.7
ПМЛ-6101; 6103	160A			IP00		+2р+2з	+1р+3з		75			0.75		4.7
ПМЛ-6102; 6104	160A			IP00		+3р+3з	+1р+5з		75			0.75		4.7
ПМЛ-6110	160A			IP54		+1р+1з			75			0.75		14.5
ПМЛ-6111; 6113	160A			IP54		+2р+2з	+1р+3з		75			0.75		14.5
ПМЛ-6112; 6114	160A			IP54		+3р+3з	+1р+5з		75			0.75		14.5
ПМЛ-6210	160A	реле		IP54		+1р+1з			75			0.75		17.2
ПМЛ-6211; 6213	160A	реле		IP54		+2р+2з	+1р+3з		75			0.75		17.2
ПМЛ-6212; 6214	160A	реле		IP54		+3р+3з	+1р+5з		75			0.75		17.2
ПМЛ-6220	160A	реле		IP54		+1р+1з								
ПМЛ-6221; 6223	160A	реле		IP54		+2р+2з	+3р+3з							
ПМЛ-6222; 6224	160A	реле		IP54		+1р+3з	+1р+5з							
ПМЛ-6230	160A	реле		IP54		+1р+1з								
ПМЛ-6231; 6233	160A	реле		IP54		+2р+2з	+3р+3з							
ПМЛ-6232; 6234	160A	реле		IP54		+1р+3з	+1р+5з							
ПМЛ-6500	160A		реверс	IP00		+2р+2з			75			0.75		10
ПМЛ-6501; 6503	160A		реверс	IP00		+4р+4з	+2р+6з		75			0.75		10
ПМЛ-6502; 6504	160A		реверс	IP00		+6р+6з	+2р+10з		75			0.75		10
ПМЛ-6510	160A		реверс	IP54		+2р+2з			75			0.75		23.2
ПМЛ-6511; 6513	160A		реверс	IP54		+4р+4з	+2р+6з		75			0.75		23.2
ПМЛ-6512; 6514	160A		реверс	IP54		+6р+6з	+2р+10з		75			0.75		23.2
ПМЛ-6610	160A	реле	реверс	IP54		+2р+2з			75			0.75		25.9
ПМЛ-6611; 6613	160A	реле	реверс	IP54		+4р+4з	+2р+6з		75			0.75		25.9
ПМЛ-6612; 6614	160A	реле	реверс	IP54		+6р+6з	+2р+10з		75			0.75		25.9
ПМЛ-6620	160A	реле	реверс	IP54		+1р+1з								
ПМЛ-6621; 6623	160A	реле	реверс	IP54		+2р+2з	+1р+3з							
ПМЛ-6622; 6624	160A	реле	реверс	IP54		+3р+3з	+1р+5з							
ПМЛ-6630	160A	реле	реверс	IP54		+1р+1з								
ПМЛ-6631; 6633	160A	реле	реверс	IP54		+2р+2з	+1р+3з							
ПМЛ-6632; 6634	160A	реле	реверс	IP54		+3р+3з	+1р+5з							
Пускатели магнитные ПМЛ-7														
ПМЛ-7100	250A			IP00		+1р+1з			132			0.5		6.6
ПМЛ-7101; 7103	250A			IP00		+2р+2з	+1р+3з		132			0.5		6.6
ПМЛ-7102; 7104	250A			IP00		+3р+3з	+1р+5з		132			0.5		6.6
ПМЛ-7110	250A			IP54		+1р+1з			132			0.5		16.6

ПМЛ-7111; 7113	250A			IP54		+2p+2з	+1p+3з		132			0.5		16.6
ПМЛ-7112; 7114	250A			IP54		+3p+3з	+1p+5з		132			0.5		16.6
ПМЛ-7210	250A	реле		IP54		+1p+1з			132			0.5		19.7
ПМЛ-7211; 7213	250A	реле		IP54		+2p+2з	+1p+3з		132			0.5		19.7
ПМЛ-7212; 7214	250A	реле		IP54		+3p+3з	+1p+5з		132			0.5		19.7
ПМЛ-7220	250A	реле		IP54		+1p+1з								
ПМЛ-7221; 7223	250A	реле		IP54		+2p+2з	+3p+3з							
ПМЛ-7222; 7224	250A	реле		IP54		+1p+3з	+1p+5з							
ПМЛ-7230	250A	реле		IP54		+1p+1з								
ПМЛ-7231; 7233	250A	реле		IP54		+2p+2з	+3p+3з							
ПМЛ-7232; 7234	250A	реле		IP54		+1p+3з	+1p+5з							
ПМЛ-7500	250A		реверс	IP00		+2p+2з			132			0.5		14.3
ПМЛ-7501; 7503	250A		реверс	IP00		+4p+4з	+2p+6з		132			0.5		14.3
ПМЛ-7502; 7504	250A		реверс	IP00		+6p+6з	+2p+10з		132			0.5		14.3
ПМЛ-7510	250A		реверс	IP54		+2p+2з			132			0.5		31.5
ПМЛ-7511; 7513	250A		реверс	IP54		+4p+4з	+2p+6з		132			0.5		31.5
ПМЛ-7512; 7514	250A		реверс	IP54		+6p+6з	+2p+10з		132			0.5		31.5
ПМЛ-7610	250A	реле	реверс	IP54		+2p+2з			132			0.5		34.6
ПМЛ-7611; 7613	250A	реле	реверс	IP54		+4p+4з	+2p+6з		132			0.5		34.6
ПМЛ-7612; 7614	250A	реле	реверс	IP54		+6p+6з	+2p+10з		132			0.5		34.6
ПМЛ-7620	250A	реле	реверс	IP54		+1p+1з								
ПМЛ-7621; 7623	250A	реле	реверс	IP54		+2p+2з	+1p+3з							
ПМЛ-7622; 7624	250A	реле	реверс	IP54		+3p+3з	+1p+5з							
ПМЛ-7630	250A	реле	реверс	IP54		+1p+1з								
ПМЛ-7631; 7633	250A	реле	реверс	IP54		+2p+2з	+1p+3з							
ПМЛ-7632; 7634	250A	реле	реверс	IP54		+3p+3з	+1p+5з							
Пускатели магнитные ПМЛ-8														
ПМЛ-8100	400A			IP00		+1p+1з			200			0.25		7.9
ПМЛ-8101; 8103	400A			IP00		+2p+2з	+1p+3з		200			0.25		7.9
ПМЛ-8102; 8104	400A			IP00		+3p+3з	+1p+5з		200			0.25		7.9
ПМЛ-8500	400A		реверс	IP00		+2p+2з			200			0.25		19
ПМЛ-8501; 8503	400A		реверс	IP00		+2p+2з	+1p+3з		200			0.25		19
ПМЛ-8502; 8504	400A		реверс	IP00		+3p+3з	+1p+5з		200			0.25		19
Пускатели магнитные ПМЛ-9														
ПМЛ-9100	500A			IP00		+1p+1з			250			0.25		7.9
ПМЛ-9101; 9103	500A			IP00		+2p+2з	+1p+3з		250			0.25		7.9
ПМЛ-9102; 9104	500A			IP00		+3p+3з	+1p+5з		250			0.25		7.9
ПМЛ-9500	500A		реверс	IP00		+2p+2з			250			0.25		19
ПМЛ-9501; 9503	500A		реверс	IP00		+2p+2з	+1p+3з		250			0.25		19
ПМЛ-9502; 9504	500A		реверс	IP00		+3p+3з	+1p+5з		250			0.25		19