








## Клеммы винтовые проходные серии JUT2

Технические параметры					
	<b>JUT2-2.5</b>	<b>JUT2-4</b>	<b>JUT2-6</b>	<b>JUT2-10</b>	
Номинальное напряжение, В	800				
Номинальный ток, А	24	32	41	57	
Сечения присоединяемых проводов	мм <sup>2</sup>	2,5	4,0	6,0	10,0
	AWG	24-12	24-14	24-10	20-6

### Аксессуары

Торцевая пластина	G-JUT2-2,5	G-JUT2-4/10		
Разделительная пластина	TW 2,5	TW 4/10		
Перемычка	JQ2-2,5 JQ3-2,5 JQ10-2,5	JQ2-4 JQ3-4 JQ10-4	JQ2-6 JQ3-6 JQ10-6	JQ2-10 JQ3-10 JQ10-10
	JSQ10-2,5	JSQ10-4	JSQ10-6	JSQ10-10
Маркер	DEK5			

Технические параметры				
	<b>JUT2-16</b>	<b>JUT2-35</b>	<b>JUT2-70</b>	
Номинальное напряжение, В	800			
Номинальный ток, А	76	125	192	
Сечения присоединяемых проводов	мм <sup>2</sup>	16,0	35,0	70,0
	AWG	12-4	18-0	2-0

### Аксессуары

Торцевая пластина	G-JUT2-16	G-JUT2-35	G-JUT2-70
Разделительная пластина	—	—	—
Перемычка	JQ2-16 JQ3-16 JQ10-16	JQ2-35 JQ3-35	JQ2-70 JQ3-70
	JSQ10-16	JSQ3-35	JSQ3-70
Маркер	DEK5		

### Аксессуары

Перемычка	JEB2-2,5 JEB3-2,5 JEB10-2,5	JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4	JEB2-6 JEB3-6 JEB10-6	JEB2-10 JEB3-10 JEB10-10
Маркер	ZB 5	ZB 6	ZB 8	ZB 10

### Аксессуары

Перемычка	JEB10-16	JEB10-35	—
Маркер	ZB 10		

