

Техническая информация

Конструкция **BOWA ARC 350** позволяет использовать это устройство практически в любой области электрохирургии. Генераторы ARC можно разместить на консоли или, для обеспечения максимальной мобильности, на тележке ARC CART. Аппарат имеет два монополярных и два биполярных разъема. Простое обслуживание, напр., считывание информации с аппарата или обновление ПО с помощью программ, поставляемых нами на USB-носителях, может быть выполнено техническим персоналом больницы.

При необходимости подключения аксессуаров, выпущенных другими производителями, это можно выполнить с помощью различных адаптеров.

Обзор технических параметров	ARC 350	ARC PLUS	
Напряжение сети	100–127 В/220–240 В	100–240 В	
Частота сети	50/60 Гц	50/60 Гц	
Потребляемый ток	макс. 5 А @ 240 В	10 А @ 100 В 8 А @ 127 В	макс. 0,6 А @ 100 В
Сетевой предохранитель	2 x 5 АН/ 2 x 10 АН		2 x 1 А
Потребляемая мощность в режиме ожидания	3 Вт/40 вА		5 Вт/25 вА
Макс. потребляемая мощность (при 350 Вт)	700 Вт/1150 вА		32 Вт/65 вА
Ширина x Высота x Глубина	430 x 180 x 475 мм		433 x 97 x 489 мм
Вес	12,5 кг		7,7 кг
Классификация согласно Директиве ЕС 93/42/ЕЭС	II b		II a
Класс защиты по EN 60601-1	I		I
Тип в соответствии с EN 60601-1	CF		CF
Маркировка	CE0123		CE0123
Артикул	900-351		900-001
Опция GastroCut вкл. COMFORT	900-391		–
Опция Bipolar resection вкл. COMFORT	900-395		–
Опция LIGATION вкл. COMFORT	900-396		–
Максимальная выходная мощность БИПОЛЯР	400 Вт (при 100 Ом)		–
Максимальная выходная мощность МОНОПОЛЯР	400 Вт (при 75 Ом)		–
Частота на выходе	350 кГц/1 МГц		–

Конфигурация соединительных разъемов – на ваш выбор:

	монополярные	биполярные
международные	2 x 3-контактные/ Bovie	2 x 2-контактные
европейские	2 x 3-контактные/ Erbe	2 x 2-контактные/ Erbe