

Розумна розетка

VIDEX[®]

ВІТАЄМО! ВИ ПРИДБАЛИ ІННОВАЦІЙНИЙ
ПРОДУКТ МАЙБУТНЬОГО

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

VF-WP100

електроенергії. Сумісна з пристроями під управлінням iOS та Android. Для керування розеткою необхідно забезпечити її підключення до мережі Wi-Fi в діапазоні 2.4. Не підлягає утилізації з побутовими відходами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Робоча напруга: 100-260 В
Робоча частота: 50-60 Гц
Бездротова технологія: Wi-Fi 2.4 Гц
Радіотехнологія: IEEE 802.11 b/g/n
Максимальне навантаження: 16 А
Матеріал: вогнетривкий полікарбонат класу VO
Габарити: 43*43*83 мм
Термін зберігання необмежений.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Розетка
2. Інструкція з експлуатації
3. Індивідуальна упаковка

ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Монтаж розетки необхідно виконувати тільки після вимкнення живлення.
Не використовувати з пошкодженим корпусом.
Загальна напруга підключених до розетки пристроїв не повинна перевищувати зазначеній напрузі в інструкції та на упаковці.
Не піддавайте механічним пошкодженням.



Кнопка УВІМК/ВИМК


ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУ- ВАННЯ ДОДАТКА Smart Life

Підготовка до використання


Для здійснення керування розеткою необхідно встановити на сумісний мобільний пристрій додаток Smart Life з App Store, Play Market або за допомогою QR-коду.



Реєстрація нового облікового запису здійснюється за номером телефона або за e-mail.



Для повторного входу необхідно вказати номер телефону або e-mail та ввести створений під час реєстрації пароль.




Налаштування «розумного дому»

Для налаштування потрібно вибрати команду «Створити дім», ввести необхідні дані та натиснути «Завершити».





Редагування внесених даних виконуються на вкладці «Профіль», в ній – «Управління домом».



Налаштування пристроїв

Додавання смарт-пристроїв здійснюється на вкладці «Всі обладнання» / «Всі пристрої» за допомогою кнопки «+».



Для підключення розетки необхідно перевести його в режим виявлення. Для цього потрібно:



7

Натиснути на кнопку «Світловий індикатор швидко блимає» і ввести пароль мережі Wi-Fi. Після додавання розетки, її позначення з'явиться на вкладці «Всі обладнання» / «Всі пристрої» або на вкладці обраного приміщення.

За допомогою програми Smart Life доступні функції:

- увімкнення і вимкнення пристроїв;


- встановлення розкладу увімкнення і вимкнення в заданий час (на вкладці «Schedule»);

- встановлення таймера зворотнього відліку (на вкладці «Timer»);



- моніторинг енергоспоживання (на вкладці «Statistics»).

Додавання користувачів

Додавання користувачів розумною розеткою здійснюється на вкладці «Профіль».



8



Новий користувач повинен виконати дії, описані в пунктах 1, 2 і 3 цієї інструкції. Після отримання повідомлення, підтвердити включення в список користувачів на вкладці «Профіль».

9

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Виріб повинен зберігатися в упаковці виробника, у вентиляваному приміщенні, при температурі - 20°C – +40°C і вологості не більше 80% (при температурі +25°C). Транспортування виробів проводиться тільки в упаковці виробника і в критому транспорті, з дотриманням вимог до зберігання. При цьому повинно бути забезпечено їх стійке положення, що виключає падіння, удари і інші механічні пошкодження.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗЕННЯ

Гарантійний термін придатності вказаний на упаковці. Обмін та повернення виробу можливі за умов дотримання вимог транспортування, зберігання та експлуатації, запропонованих в цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Розетка має ознаки механічних пошкоджень або короткого замикання;
- Відсутній чек організації-продавця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє транспортувати виріб

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Генерала Родимцева, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004.
Тел./факс: +38(0522)245377. Вироблено на виробничих потужностях: Zhejiang Aman Lighting Co., Ltd., Room 2004, Peaceful Building, 355 Yingbin Road, 311100, Hangzhou, China. Чжецзян Аман Лайтінг Ко ЛТД, каб. 2004, Пісфул Білдінг, Інъбінъ Роуд 355, 311100, Ханчжоу, Китай. Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.
Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.




10

Гарантійний талон.

Назва	Артикул	Дата та місце продажу	Дата обміну / повернення	Печатка магазину та підпис продавця

11



www.videx.ua

12