

Таблица 1

Обозначение типономинала	Номинальное значение				Диаметр резьбы стержня кон- тактного, мм	Номер схемы	
	напря- жение, кВ	частота, кГц	мощность, квар	емкость, мкФ			
ЭЭВК-0,8-0,5 У3	0,8	0,5	300	149,30	M10	1	
ЭЭВК-1-0,5 У3	1,0			95,50			
ЭЭВК-1,6-0,5 У3	1,6			37,30			
ЭЭВК-2-0,5 У3	2,0			23,90			
ЭЭВК-0,8-1 У3	0,8	1,0	450	112,00		M12	1
ЭЭВК-1-1 У3	1,0			71,70			
ЭЭВК-1,6-1 У3	1,6			28,00			
ЭЭВК-2-1 У3	2,0			17,90			
ЭЭВК-0,5-2,4 У3	0,5	2,4	550	146,00	M16		1
ЭЭВК-0,8-2,4 У3	0,8			57,00			
ЭЭВК-1-2,4 У3	1,0			36,50			
ЭЭВК-1,6-2,4 У3	1,6			14,25			
ЭЭВК-2-2,4 У3	2,0			9,10			
ЭЭВК-0,5-4 У3	0,5			87,58		2	
ЭЭВК- 0,8-4 У3	0,8			34,21			
ЭЭВК-1-4 У3	1,0			21,89			
ЭЭВК-1,6-4 У3	1,6	8,55					
ЭЭВК-2-4 У3	2,0	5,47	1				
ЭЭВК-0,5-10 У3	0,5	10,0		650	41,40		
ЭЭВК-0,8-10 У3	0,8				16,17		
ЭЭВКН-0,8-0,5 У3	0,8				0,5	250	124,40
ЭЭВКН-1-0,5 У3	1,0		79,60				

Таблица 1 (продолжение)

Обозначение типономинала	Номинальное значение				Диаметр резьбы стержня кон- тактного, мм	Номер схемы
	напря- жение, кВ	частота, кГц	мощность, квар	емкость, мкФ		
ЭЭВКН-1,6-0,5 УЗ	1,6			31,10	М10	2
ЭЭВКН-2-0,5 УЗ	2,0			19,90		
ЭЭВКН-0,8-1 УЗ	0,8	1,0	400	99,50		1
ЭЭВКН-1-1 УЗ	1,0	1,0	400	63,70		2
ЭЭВКН-1,6-1 УЗ	1,6			24,88		
ЭЭВКН-2-1 УЗ	2,0			15,90		
ЭЭВКН-0,5-2,4 УЗ	0,5	2,4	450	119,40	М12	1
ЭЭВКН-0,8-2,4 УЗ	0,8			46,65		
ЭЭВКН-1-2,4 УЗ	1,0			29,86		
ЭЭВКН-1,6-2,4 УЗ	1,6			11,66		
ЭЭВКН-2-2,4 УЗ	2,0			7,46	2	
ЭЭВКН-0,5-4 УЗ	0,5	4,0		71,66	М16	1
ЭЭВКН-0,8-4 УЗ	0,8			28,00		
ЭЭВКН-1-4 УЗ	1,0			17,90		
ЭЭВКН-1,6-4 УЗ	1,6			7,00		
ЭЭВКН-2-4 УЗ	2,0			4,48		
ЭЭВКН-0,5-10 УЗ	0,5	10,0	550	35,00		
ЭЭВКН-0,8-10 УЗ	0,8			13,68		
ЭЭВКП-0,8-2,4 УЗ	0,8	2,4	450	46,65	3	
ЭЭВКП-1-2,4 УЗ	1,0			29,86		
ЭЭВКП-0,8-4 УЗ	0,8			28,00		
ЭЭВКП-1-4 УЗ	1,0			17,90		

Таблица 1 (окончание)

Обозначение типономинала	Номинальное значение				Диаметр резьбы стержня кон- тактного, мм	Номер схемы
	напря- жение, кВ	частота, кГц	мощность, квар	емкость, мкФ		
ЭЭВП-0,8-10 У3	0,8	10,0	550	13,68	M16	3
ЭЭВП-0,8-0,5 У3	0,8	0,5	300	149,30	M10	1
ЭЭВП-1-0,5 У3	1,0			95,50		
ЭЭВП-1,6-0,5 У3	1,6			37,30		
ЭЭВП-2-0,5 У3	2,0			23,90		
ЭЭВП-0,8-1 У3	0,8	1,0	450	112,00		1
ЭЭВП-1-1 У3	1,0			71,70		
ЭЭВП-1,6-1 У3	1,6			28,00		
ЭЭВП-2-1 У3	2,0			17,90		
ЭЭВП-0,5-2,4 У3	0,5	2,4	550	146,00	M12	1
ЭЭВП-0,8-2,4 У3	0,8			57,00		
ЭЭВП-1-2,4 У3	1,0			36,50		
ЭЭВП-1,6-2,4 У3	1,6			14,25		
ЭЭВП-2-2,4 У3	2,0			9,10		
ЭЭВП-0,5-4 У3	0,5	4,0	650	87,58	M16	1
ЭЭВП-0,8-4 У3	0,8			34,21		
ЭЭВП-1-4 У3	1,0			21,89		
ЭЭВП-1,6-4 У3	1,6			8,55		
ЭЭВП-2-4 У3	2,0			5,47		
ЭЭВП-0,5-10 У3	0,5	10,0	650	41,4	1	
ЭЭВП-0,8-10 У3	0,8			16,17		