



Портативна зарядна станція PowerOak Bluetti EB120

Опис обладнання

Із власною портативною зарядною станцією ви зможете заряджати та живити необхідні електроприлади за відсутності мережі. При відключенні світла у вашому будинку чи квартирі завжди буде аварійне джерело живлення, яке зробить вашу родину енергонезалежною.

Мобільний та легкий зарядний пристрій забезпечить вас електроенергією при відключенні мережі. Живіть або заряджайте до 8 девайсів одночасно: смартфон, рацію, мобільний холодильник, апарат для СІПАП-терапії, ноутбук, планшет, телевізор, мультиварку, блендер, дрон, камеру.

Стандартна гарантія на обладнання 2 роки.

Ключові особливості



1 кВт / 1,2 кВт*год

Компактний, легкий але достатньо потужний, щоб підзарядити і заживити важливе для вас обладнання впродовж тривалого часу.



Одновременний заряд і розряд

Bluetti EB120 підтримує можливість живити ваші пристрої навіть коли сам знаходиться в процесі заряду.



Гнучка можливість заряду

Завдяки наявному вибору, ви можете заряджати пристрої Bluetti завдяки класичному підключенню до мережі змінного струму, або через підключення фотомодулів напряду до пристрою.



Декілька роз'ємів підключення

Пристрій може заряджати та живити вашу техніку завдяки наявним портам USB, USB-TypeC та виходам змінного струму. Ви можете підключити до 8 пристроїв для одночасного заряду.



Приємні додаткові функції

Окрім життєво необхідних, тут так само можна зустріти допоміжні функції, серед яких наявність зручної ручки для переносу та наявного LED світильника, що вбудований в корпус.



Підключення фотомодулів

Цей пристрій передбачає можливість заряду від фотомодулів потужністю до 500 Вт, що дозволяє використовувати EB120 знайшло в ширшому спектрі ситуацій.

**Запитуйте
в дилерській мережі**



Технічні параметри

Модель	EB120
Тип вихідної напруги	Чиста синусоїда
Номинальна потужність, кВт	1
Номинальна ємність, кВт*год	1,2
Порти USB, шт	4 (5 В / 3 А)
Порт USB TypeC, шт	1 (45 Вт)
Автомобільний вихід, шт	1 (12 В / 9 А)
Виходи змінного струму (розетки), шт	2
Підключення фотомодулів	до 500 Вт (16-60 В / 10 А)
Одночасна зарядка від змінного струму та фотомодулів	Так
Гарантія, роки	2
Розмір, мм	294 x 166 x 365
Вага, кг	12,6
Комплект поставки	Пристрій EB120, інструкція, зарядний пристрій від мережі змінного струму (200 Вт), кабель перехідник під фотомодуль

ВХІД



1*DC 16-60 В

ПОСТІЙНИЙ СТРУМ



1 Type-C



1 Прикурювач
(12 В / 9 А)



4 USB
(5 В / 3 А)



**2 ВИХОДИ ЗМІННОГО
СТРУМУ**

220 В / 1 кВт



4 USB ВИХОДИ

5 В / 3 А

1 USB TYPE C ВИХІД

до 45 Вт

**1 АВТОМОБІЛЬНИЙ
ПРИКУРЮВАЧ**

12 В / 9 А

<https://www.atmosfera.ua/uk/where2buy>

+38 (044) 545-71-04

Занутайте
в дилерській мережі

