



# Портативна зарядна станція PowerOak Bluetti EB55

## Опис обладнання

Із власною портативною зарядною станцією ви зможете заряджати та жити необхідні електроприлади за відсутності мережі. При відключенні світла у вашому будинку чи квартирі завжди буде аварійне джерело живлення, яке зробить вашу родину енергонезалежною.

Мобільний та легкий зарядний пристрій забезпечить вас електроенергією при відключенні мережі. Живіть або заряджайте до 11 девайсів одночасно: смартфон, рацію, мобільний холодильник, апарат для СІПАП-терапії, ноутбук, планшет, телевізор, мультиварку, блендер, дрон, камеру.

**Стандартна гарантія на обладнання 2 роки.**

## Ключові особливості



### 700 Вт / 537 Вт\*год

Компактний, легкий але достатньо потужний, щоб підзарядити і заживити важливе для вас обладнання впродовж тривалого часу.



### Гнучка можливість заряду

Завдяки наявному вибору, ви можете заряджати пристрої Bluetti завдяки класичному підключенню до мережі змінного струму, або через автомобільний вихід 12 В, або через підключення фотомодулів напряму до пристрою.



### Приємні додаткові функції

Окрім життєво необхідних, тут так само можна зустріти допоміжні функції, серед яких наявність бездротової зарядки, зручної ручки для переносу та наявного LED світильника, що вбудований в корпус.



### Одочасний заряд і розряд

Bluetti EB55 підтримує можливість жити ваші пристрої навіть коли сам знаходиться в процесі заряду.



### Декілька роз'ємів підключення

Пристрій може заряджати та жити вашу техніку завдяки наявним портам USB, USB-TypeC, бездротовій зарядці та виходам змінного струму. Ви можете підключити до 11 пристроїв для одночасного заряду.



### Підключення фотомодулів

Цей пристрій передбачає можливість заряду від фотомодулів потужністю до 200 Вт, що дозволяє використовувати EB55 знайшло в ширшому спектрі ситуацій.

**Запитуйте  
в дилерській мережі**




# Технічні параметри

Модель	EB55
Тип вихідної напруги	Чиста синусоїда
Номінальна потужність, кВт	0,7
Номінальна ємність, кВт*год	0,537
Порти USB, шт	4 (5 В / 3 А)
Порт USB TypeC, шт	1 (100 Вт)
Бездротовий зарядний пристрій, шт	1 (15 Вт)
Автомобільний вихід, шт	1 (12 В / 10 А)
Виходи змінного струму (розетки), шт	2
Підключення фотомодулів	до 200 Вт (12-28 В / 8 А)
Одночасна зарядка від змінного струму та фотомодулів	Так
Гарантія, роки	2
Комплект поставки	Пристрій EB55, інструкція, зарядний пристрій від мережі змінного струму (200 Вт), кабель для автомобільного прикурювача, кабель перехідник під фотомодуль

## Заряджайте або живіть до 11 пристроїв одночасно



### 1 БЕЗДРОВОТА ЗАРЯДКА 15 Вт



Телефон

### 1 АВТОМОБІЛЬНИЙ РОЗ'ЄМ 12 В / 10А



Портативний  
холодильник



CPAP

### 1 USB Type-C потужність до 10 Вт



Ноутбук



Телефон

### 2 ВИХОДИ ЗМІНОГО СТРУМУ до 700 Вт



Блендер  
(500 Вт)



Рисоварка  
(300 Вт)



Телевізор  
(75 Вт)



Дрон  
(500 Вт·ч)

### 2 ВИХОДИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 12 В / 10А

5,5x2,1 мм

### 4 USB 5 В / 3А



Телефон



Планшет



Фотокамера

<https://www.atmosfera.ua/uk/where2buy>

+38 (044) 545-71-04

Занутайте  
в дилерській мережі

