- 1. Встановлюється драйвер для принтера на ПК. Драйвера для принтерів можна скачати на сайті **technologic.com.ua**.
- 2. Після встановлення драйвера, відкриваєте утиліту **PrinterSetting**, яка знаходиться в архіві з драйверами.

Printer Setting Tool						×
Select Communication	Port					
C Driver One	OneNote for Windows 10					
С сом	•	19200	•	NONE	•	
C ETH Prn	FE3512 -	9100		SEARCH		
• USB 1					•	
C LPT					•	
Current: USB						
		Charle Dart				
		Check Port				
	2 En	ter Para Setting				
V2 1 1 2019121						214

3. Принтер повинен визначитись автоматично по **USB**. Якщо принтер підключений через **Ethernet**, потрібно вибрати назву принтера. Після того як принтер знайдено, натискаємо кнопку **Enter Para Setting**.

Printer Setting Tool		×			
WIFI NET Bluetooth BlackMark	Download Hardware AirSerial PTP	M. 4 🕨			
BT Function Enable BT 2.0	Enable BT 2.0 And BT 4.0				
Cutter Function 🗌 Enable Cutter	Enable Cutter				
Sensor Function Disable Paper	Disable Paper Sensor				
Max Heat Dot 🔲 80	80				
Heat On Time 🔲 1100					
Heat Off Time 🔲 100					
USB Function USB Printing S	pport	•			
Beep After Cut 🔽 🛛 3 Count	eepOn 1000 ms BeepOff 500	ms			
Set Print Speed 300		•			
Set Print Mode 🗌 Mode 0	Mode 0				
Set Cut Mode 🗌 Full Cut + Half	Full Cut + Half Cut				
Cover Lock Mode 🔲 Use Cover Loc	Use Cover Lock Mode				
4ax Enlargement 🗌 2	2				
r Step Detection Disable Motor	Disable Motor Step Detection				
	Set				

- 4. Переходимо до пункту Hardware. За змінення параметрів звукового сигналу відповідає пункт Beep After Cut. Для застосування параметрів обов'язково ставимо галочку!!!
- 5. Перше вікно відповідає за кількість сигналів. Якщо поставити «О», сигнал буде відключено. Друге та третє вікно, відповідають за тривалість сигналу.
- 6. Для застосування налаштування натискаємо кнопку **Set**, потім обов'язково перезавантажуємо принтер. Все готово)))