

TeltoCharge



МАЙБУТНЄ ДОМАШНІХ ЗАРЯДНИХ ПРИСТРОЇВ


Простий та надійний зарядний пристрій для електромобілів, що поєднує в собі багатофункціональність та преміальний дизайн. Він зроблений з якісних комплектуючих та містить рішення, які допоможуть вам заощадити час та кошти.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС


A



РОЗМІРИ



ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ



ДЕКОРАТИВНИЙ ПАТЕРН



B



ВАРІАНТИ ВИВОДУ



ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ



ПОТУЖНИЙ

Зарядка потужністю до 22кВт для швидкої зарядки електромобіля.



ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключай TeltoCharge до хмарних платформ по Wi-Fi/LAN/GSM. Або керуй прямо з мобільного по Bluetooth.



СУМІСНИЙ

Сумісний з усіма електромобілями та гібридами Plug-in (PHEV); та підтримка сумісності в майбутньому.



ЗАХИЩЕНИЙ

Швидка авторизація по карті NFC або через мобільний додаток для уникнення небажаного використання.



ЗРУЧНИЙ

Динамічна LED підсвітка відображає статус зарядки, авторизації та ін.



НАДІЙНИЙ

TeltoCharge відповідає стандартам IP55 і IK10. Це означає високу стійкість до погодних умов.

ДОКЛАДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПІДКЛЮЧЕННЯ

- A** Інтегрований кабель Type 2 (IEC 62196-2)
- B** Гніздо Type 2 (I EC 62196-2)



СЕРТИФІКАТИ

Відповідність CE і UKCA
Норми і стандарти:
2014/53/EU
2011/65/EU
IEC/EN 61851-1, 61851-21



ГАРАНТІЯ

36 місяців



ПІДКЛЮЧЕННЯ

WiFi 2.4 ГГц b/g/n	Так
Bluetooth	Так
Керування через додаток	Так
NFC	Так
OSPP 1.6 (Q1, 2022)	Так
Ethernet (RJ45)	Так
4G/LTE (CAT1), 3G, 2G (опція)	Так



БЕЗПЕКА

Індикація вихідної напруги, струму	Так
Індикація температури	Так
Індикація вхідної напруги	Так
ПЗВ (30 мА ЗС / 6 мА ПС) Стандарт: IEC62752:2016	Так
Індикація помилки заземлення	Так
Ступінь захисту	IP55
Рівень ударостійкості	IK10
Клас пожежобезпеки	UL94



КАБЕЛЬ

Рівень вогнестійкості	UL-94V-0
Робоча температура	-30°C - +50°C
Кількість під'єднань	10000
Довжина кабелю	5 м
Ступінь захисту	IP55
Гніздо	Type 2



ЗАРЯДКА

Макс. 22 кВт
До 7.36 кВт і 32 А 1 фаза
До 22 кВт і 32 А 3 фази
Динамічні налаштування



ТИП МЕРЕЖІ

TN, IT і TT



НАПРУГА

Одна фаза: 230 В (±10%) Три фази: 400 В (±10%)



ЧАСТОТА

50/60 Гц



ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Відносна вологість до 95% без конденсації; -30°C - +50°C



ТЕРМОДАТЧИКИ

Усі необхідні



LED ІНДИКАЦІЯ

Індикація статусу зарядки



ВБУДОВАНИЙ ЛІЧИЛЬНИК

Відстежування статистики Так



РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ

Розподіл статичного навантаження Yes
Розподіл динамічного навантаження Q2, 2022



ДОДАТОК TELTONIKA ENERGY

Змінійте налаштування на вашому мобільному або планшеті за допомогою додатку Teltonika Energy

- > Під'єднайтесь по Bluetooth за допомогою смартфона
- > Змінійте налаштування та відслідкуйте споживання
- > Відслідкуйте статус зарядного пристрою
- > Призначайте зарядку на найвигідніші години
- > Переглядайте статистику в реальному часі
- > Змінійте зарядний струм за бажанням
- > Захистіть зарядний пристрій від несанкціонованого доступу

Завантажуйте додаток:



TeltoCharge

