

STARTIUM 980E - це пуско-зарядний пристрій, здатний заряджати рідкі AGM/гелеві (Stop/Start) акумулятори та безпечно запускати сучасні автомобілі.

ЗАРПЛАТА

12B
24B

20-750 Ач
20-525 Ач

СТАРТ

12B
24B

380 А
270 А



Заряджайте всі типи акумуляторів: Виберіть криву зарядки для типу акумулятора - рідкий, гелевий, AGM - або, якщо він невідомий, виберіть універсальний режим, який забезпечить безпечну заміну для будь-якого з цих типів акумуляторів. Виберіть один з 4 зарядних виходів: 5A, 15A, 20A і 40A.

Заряджайте до 100% безпечно: Удосконалений багатоступеневий зарядний пристрій заряджає батарею до 100% і не вимагає нагляду або зняття акумулятора з автомобіля. Наприкінці заряду зарядний пристрій переходить у плаваючий режим, щоб підтримувати заряд акумулятора на рівні 100%.

Smart: Цей пристрій постійно аналізує стан акумулятора та автоматично регулює вихідну напругу. Напруга та відсоток заряду відображаються в режимі реального часу на цифровому екрані.

Захист електроніки автомобіля: Не потрібно від'єднувати батарею від автомобіля. Відсутність ризику іскроутворення, відсутність напруги на клеммах, коли вони не підключені до акумулятора.

Зарядка глибоко розрядженого акумулятора: STARTIUM може заряджати акумулятори, розряджені до 1В. Це неможливо, якщо акумулятор пошкоджений.

ТАЙМЕР Функція, яка дозволяє безпечно заряджати глибоко розряджені акумулятори (< 1В).

SOS ВІДНОВЛЕННЯ: Дозволяє відновлювати сульфатні акумулятори.

Автоматичний запуск: Пристрій автоматично почне подавати струм до акумулятора, коли активується функція стартера автомобіля. Пульст дистанційного керування більше не потрібен.

Розумний запуск: STARTIUM 980E автоматично виявляє пошкоджені або сильно сульфатовані акумулятори. У цьому випадку він не буде подавати струм, щоб захистити електроніку автомобіля.



- У комплекті:
- 2,5 м кабелю
 - Ізольовані затискачі

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

- + Автоматичний перезапуск з використанням останніх налаштувань за замовчуванням.
- + Функція тестування генератора для полегшення пошуку несправностей.
- + Коди несправностей відображаються на цифровому екрані для простого пошуку та усунення несправностей.



CE - EN 60335-2-29

 50/60hz	 I1			 MIN. Ah MAX.	 Reg	 I 60335-2-29 A	 A 1v/c	 A 0v/c	 Fuse	 IP	 mm	 mm	 kg
230V	16A	2 kW	12V	20-750Ah	3+Boost+Start	5-20-40-(50 boost)	500	720	250A	21	400x475x795	310x480x800	36
			24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560					

MADE in FRANCE

www.gys.fr