


CAPATEK 66 FV - це промислове джерело живлення з ємнісним контактним розрядом, здатне зварювати шпильки діаметром від М3 до М8 у міді та нержавіючій сталі на тонкому листовому металі без маркування та деформації. Його революційний ергономічний контактний пістолет із регульованим зусиллям і спусковим гачком забезпечує надвисоку швидкість зварювання. Технологія «FV» дозволяє працювати від усіх однофазних джерел живлення (від 85 до 265 В).

МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Розряд конденсатора 66 мФ.
- Час перезарядки від 0 до 5 с.
- Широкий вибір розмірів шпильок від М3 до М8.
- Сумісна довжина шпильок: від 6 до 40 мм.

КОНТАКТНИЙ ПІСТОЛЕТ



- Регульоване зусилля від 25 до 100 Н, з кришкою для запобігання випадковим налаштуванням.
- Конструкція штатива з байонетним фіксатором для більшої стабільності пістолета під час зварювання та полегшення встановлення патрона.
- Тригер для простого керування процесом зварювання.
- Світлодіодне підсвічування зони зварювання. **Унікальний на ринку**з кількома функціями:
 - **Швидко блимає** світлодіод, помилка, машина під навантаженням.
 - **Повільно блимаючий** світлодіод, бажана кількість шпильок досягнута.

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ ІНТЕРФЕЙС

- Регульована напруга від 50 В до 200 В.
- Налаштування блокування.
- Лічильник шпильок з регульованим порогом (інкрементним або декрементним).

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

- Захист від перенапруги до 400 В (PROTEC 400).
- Посилений корпус і протиударні накладки на всіх зовнішніх поверхнях.
- Легка зміна полярності зварювання через байонетний роз'єм 35/50.
- Поставляється з двома розділеними затискачами для заземлення, щоб уникнути впливу магнітного обдування.
- Ручка з вбудованим тримачем для кабелю живлення.
- Автоматичний режим сну.
- Перемикач ON/OFF на задній панелі джерела живлення.
- Вентиляція на вимогу



Пістолет зі світлодіодним підсвічуванням

Поставляється з:

- Контактний пістолет (4 м)
- Окремі подвійні затискачі заземлення
- 1 шпильковий патрон (М6)

Інтерфейс користувача
надзвичайно простий у використанні:



1- Регулювання напруги з блокуванням налаштувань.

2- Доступ до розширеного меню:

- Стад кол



Додатково:

Ящик для аксесуарів з оправками для шпильок (М3, М4, М5, М6 і М8)

080935

50/60 Гц	↔	⚡	I ₂	⚡	U ₂	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	IP
А	А	Фарад	В	Ø мм	⚡	м	м	см				
85 → 265 В 1~	2 м	5 А	13 000 А	66 мФ	50 → 200 В	М3 → М8	КОНТАКТ (450 г)	4 м	3 м	24 x 29 x 39	IP21	