

## **Зарядная станция 1000 Вт Jackery, для роутера, Wi Fi, павербанк с солнечной панелью 100 Вт 220 V**

Зарядная станция 1 кВт, 1000 Вт Jackery, генератор с солнечными панелями 100 Вт, для освещения во время отключений света, квартиры, магазина, WiFi роутера, павербанка, смартфона, телефонов, планшетов, ноутбуков, камер видеонаблюдения, зарядные устройства для гаджетов

Данный комплект предназначен для постоянного электричества во время блэк аута, послужит источником бесперебойного питания для квартиры, комплект бесперебойного питания для компьютера и ноутбука

**Местонахождение склада:** г. Киев

**Доставка по Украине:** не учтена в цене

**Доставка по Киеву:** бесплатно

**Текущие акции и скидки:** Да!

**Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)**



use.com.ua

Ємність:	1002 Вт*г (21,6 В 46,4 Аг)
Хімічний склад елементів:	Літій-іонна батарея NMC
Циклічний ресурс:	≥ 1000 циклів до 80%+ ємності
Система управління:	BMS, захист від перевантаження по напрузі, захист від короткого замикання

**Подробные характеристики:**

## **Explorer 1000**

### **Информация о батарее**

Емкость: 1002 Вт\*ч (21,6 В 46,4 Ач)

Химический состав элементов: Литий-ионная батарея NMC

Циклический ресурс:  $\geq 1000$  циклов до 80%+ емкости

Система управления: BMS, защита от перегрузки по напряжению, защита от короткого замыкания

### **Время перезарядки**

Адаптер переменного тока: 7 часов

12 В Автомобильный адаптер: 14 часов

2x SolarSaga 100W Solar Panel: 8 часов

### **Выходы**

Розетка переменного тока: 230В, 1000Вт (2000Вт пиковая)

Порт USB-A: 5В, 2,4А

Quick Charge 3.0: 5-6.5В, 3А / 6.5-9В, 3А / 9-12В, 1.5А

Порт USB-C: 5В, 9В, 12В до 3А

Автомобильная розетка: 12В, 10А

Вход постоянного тока: 12В-30В (200Вт макс.)

### **Общие сведения**

Вес: 10 кг

Размеры (ДхШхГ): 333 x 233 x 283 мм

Рабочая температура эксплуатации: от -10 до +40°C

Сертификаты: UN 38.3 / RoHS / REACH / WEEE / CE

Гарантия: 24 месяца

## **SolarSaga 100**

### **Электрические характеристики**

Пиковая мощность: 100Вт

КПД: 23%

Напряжение питания: 18В

Сила тока: 5,55А

Напряжение разомкнутой цепи: 21,6В

Ток короткого замыкания: 6А

### **Выходы**

Порт USB-A: 5В, 2.4А

Порт USB-C: 5В, 3А

### **Общие сведения**

Вага: 4,69 кг

Розміри (у складеному вигляді): 610 x 535 x 35 мм

Розміри (у розкладеному вигляді): 1220 x 535 x 5 мм

Температура експлуатації: від -10 до +65°C

Гарантія: 24 місяці

Сонячний генератор створений для використання як основне та додаткове (резервне, аварійне) джерело струму приватних будинків та котеджів, дач, об'єктів торгівлі, демонстраційних майданчиків, туристичних баз тощо.

У нього дуже широкий спектр використання. Можна застосовувати для забезпечення електрикою освітлювальних та побутових приладів (холодильників, телевізорів, ноутбуків, комп'ютерів, оргтехніки), електроінструменту, дренажних та циркуляційних насосів, опалювальних котлів тощо.

Час автономної роботи у всіх моделей різний, але практично всі вони досить продуктивні та можуть працювати безперервно до 10-12 годин!