

Гарретт MZ 6100™

Многозонный арочный металлоискатель

Сделано в США



Оптимальная производительность •

Более 15 прикладных программ, разработанных для удовлетворения потребностей школ, аэропортов, специальных мероприятий, тюрем, судов, объектов общественного транспорта.

20-зонная точность •

В MZ 6100™ двадцать зон обеспечивают точное местоположение одной или больше объектов одновременно.

Направленный счетчик •

Четыре настройки для подсчета посетителей: только вперед, только назад, исключить обратный и двунаправленный проход.

Дополнительный проводное или беспроводное управление

Общение •

Управляйте индивидуально или группами и выполняйте статистический анализ через сеть с помощью интерфейсного модуля CMA.

Дополнительный резервный аккумулятор •

Внутренняя литиевая батарея на 1,5 Ач обеспечивает примерно 1 час аварийного питания, или литиевая батарея емкостью 14 ампер-час обеспечивает примерно 10 часов работы.

Расширенная синхронизация •

Усовершенствованная схема позволяет устанавливать несколько детекторов ближе 2 дюймов друг от друга.

Выбираемый язык •

Выбирайте из более чем 10 языков.

MZ 6100™

Проходной арочный металлоискатель

Часть №.	Модель / клиренс
1171000	Стандарт США 30 дюймов
1171010	Международный, стандартный 30 дюймов
1171005	1171005
Соответствие США ADA,	32,5 дюйма, модель 1171015
Международные стандарты ADA,	32,5 дюйма

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ аксессуары для MZ 6100 можно увидеть на сайте www.garrett.com.

Интуитивно понятный дизайн меню

32-символьные подсказки меню легко понять (т. е. Нет запутанных кодов или сокращений, которые нужно запоминать).

Уникальный ползунок

Используется для быстрой настройки значения параметра.

Расширенный контроль доступа

Детектор для несанкционированного доступа управляет 5-значной буквенно-цифровой системой с 80 миллионами кодовых комбинаций. Дополнительные меры безопасности включают программируемый переключатель ограничения клавиатуры, закрепленный в закрытом шкафу.

Яркие светодиодные индикаторы

Зеленый и красный индикаторы состояния на уровне глаз и индикаторы зон хорошо видны даже под прямыми солнечными лучами.

Функция автоматического сканирования

В MZ 6100 сканирует электромагнитную среду и выбирает оптимальную частоту для шумоподавления.

Превосходная универсальность

Программируется на месте для обновления системы. Экологически защищен от ветра, дождя и пыли. Полный набор дополнительных принадлежностей, таких как ИК-пульта дистанционного управления (для легкой регулировки) и наборы роликов (чтобы сделать устройство полностью портативным).

Справа: несколько зон отображаются одновременно с помощью ярких светодиодных индикаторов зон.



Защита от вала

Электрические схемы и кабели защищены запирающейся панелью. Все настройки защищены двумя уровнями кодов доступа и ограничительными переключателями клавиатуры.

Легкая сборка

В MZ 6100™ модульная конструкция позволяет быстро и просто собрать четыре подвала, используя всего восемь винтов. Три внутренних кабельных соединения.

Технология на основе цифрового

сигнального процессора (DSP) DSP обеспечивает большую чувствительность, помехозащищенность, дискриминацию, однородность обнаружения и общую надежность продукта.

Нормативная информация: В MZ 6100 соответствует американским и международным нормативным требованиям по электромагнитной безопасности. Обширные исследования не выявили информации, свидетельствующей о том, что продукты Garrett оказывают неблагоприятное воздействие на беременность, медицинские устройства (например, кардиостимуляторы) или носителей магнитной ленты. 1555900 REV B, январь 2019 г. © Garrett Electronics, Inc., 2019 г.

Garrett MZ 6100™

Многозонный арочный металлоискатель

Безопасность и производительность по доступной цене

Гарретта **MZ 6100** Проходной металлоискатель обеспечивает повышенную производительность и специальные программы, разработанные для удовлетворения различных требований безопасности школ, стадионов, правительственных зданий, общественного транспорта, ночных клубов, тюрем, аэропортов, развлекательных заведений, предотвращения потерь и специальных мероприятий.

Этот недорогой детектор включает в себя яркий светодиодный дисплей и матрицу зонального света, которая видна даже при ярком солнечном свете. В **MZ 6100** Лучшие в отрасли характеристики улучшены функцией автоматической настройки, 20 зонами и схемой защиты от несанкционированного доступа. Оператор легко настраивает параметры благодаря интуитивно понятному дизайну меню и функции ползунка.

Стандартные программы	Включено более 15 прикладных программ До 200
Чувствительность	различных уровней чувствительности 20 зон
Индикация зоны	
Блок управления над головой	Вся электроника - светодиоды, сигнальная лампа, гистограмма, сенсорные панели управления - интегрирована для предотвращения оголенных проводов и вала.
Настройки защиты от вала	Три уровня контроля доступа Полный
Программа самодиагностики	автоматический
Повышение чувствительности зоны	20 независимо регулируемых бустов
Аккумуляторные батареи (по желанию)	Модули литиевых батарей на 1,5 и 14 ампер-часов обеспечивают стандартное время работы от 1 до 10 часов
Гарантия	24 месяца, ограниченное количество запасных частей / работ
Размер прохода внутри	Ширина 30 дюймов (0,76 м) Высота 80 дюймов (2,03 м) Глубина 23 дюйма (0,58 м)
Общий внешний размер	Ширина 35 дюймов (0,90 м) Высота 87 дюймов (2,21 м) Глубина 23 дюйма (0,58 м)
Размер упаковки	Ширина 35,5 дюйма (0,90 м) Высота 91,5 дюйма (2,32 м) Глубина 25 дюйма (0,64 м)
Вес с упаковкой	161 фунт. (68,5 кг)
Температура	При работе: от -4° F (-20° C) до +140° F (60° C) Влажность: до 95% без конденсации Хранение: от -40° F (-40° C) до 168° F (70° C)
Питание	Полностью автоматический от 100 до 240 В переменного тока, 60 или 60 Гц, 40 Вт; нет необходимости в переключении, переключении или регулировании.
Нормативная информация	Отвечает требованиям электробезопасности и совместности CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, EEE. Существуют дополнительные сертификаты.
Защита от атмосферных воздействий	Соответствует IP 66, IP 66 (по желанию), Стандарт IEC 629 по защите от влаги и посторонних предметов
Материал	Привлекательный устойчивый к царапинам / материал. Корпус обработан и отполирован: прочный алюминий.
Управляющие выходы (по желанию)	Разъем модуля через панель RS 485 обеспечивает контакт реле NO / NC
Дистанционное управление (по желанию)	Настольный пульт дистанционного управления с индикацией зоны и / или через сеть с сетевым модулем CMA.
Сеть (по желанию)	Управляет отдельными или групповыми управлениями и выполняет статистический анализ пропущенной способности.
Функция RandomAlarm	Регулируется от 0 до 100 процентов.

MZ 6100™

Многозонный арочный проходной металлоискатель



Предлагаемые аксессуары для MZ 6100:

Описание продукта	Часть No.
Модуль литиевой батареи, модуль	1171300
литиевая батарея 1,5 Ач, Модуль реле 14	1171400
Ач	1171200
Проводной CMA	1171500
Беспроводной CMA	1171600
ИК-пульт дистанционного управления	1169500
Настольный пульт	1171100
Система роликов	1169101
Комплект для напольного монтажа на клейкой	1604101
основе Защитная крышка для детектора 30 дюймов	1627030
Набор индикаторов зоны, панель В	1171700
Обеспечивает световой сигнал и индикаторы зоны на входной	

Посетите сайт garrett.com, чтобы узнать о других принадлежностях для проходных металлоискателей

1.800.234.6151 (США и Канада)

1.972.494.6151

1881 W. State Street

Garland, TX 75042

Электронная почта: security@garrett.com

GARRETT
METAL DETECTORS



Сделано в США

