

# Вводи кабельні герметичні e.mg.stand., e.pgl.stand.

## Інструкція з експлуатації

### 1. Призначення

Вводи кабельні герметичні **e.mg.stand.**, **e.pgl.stand.** (далі виріб) призначені для фіксації і герметичного вводу кабелю або дроту всередину коробок, шаф та інших виробів. Комплектуються гайкою для кріплення і гумовою шайбою.  
Вводи кабельні герметичні **e.pgl.stand.** з подовженою різьбою і ущільнювачем.

### 2. Технічні характеристики

Табл. 1

Значення	Найменування параметру							
	Діапазон затискання кабелю діаметром, мм	Довжина різі, мм	Діаметр різі, мм	Ступінь захисту	Матеріал	Стійкість до запалення, °С	Діапазон робочих температур, °С	
e.mg.stand.12, IP68, black	3-5,3	9	12	IP68				
e.mg.stand.16, IP68, black	4-7		16					
e.mg.stand.20, IP68, black	6-11		20					
e.mg.stand.25, IP68, black	10-16		25					
e.mg.stand.32, IP68, black	15-22		32					
e.mg.stand.40, IP68, black	20-25	20	40		поліамід 6.6	650	-40...+80	
e.mg.stand.50, IP68, black	26-32	22	50					
e.mg.stand.63, IP68, black	40-46	25	63					
e.pgl.stand.7	3-6,5	15	12					IP54
e.pgl.stand.9	4,-8		15					
e.pgl.stand.11	5-10		18					
e.pgl.stand.13,5	6-12		20					
e.pgl.stand.16	10-14		23					
e.pgl.stand.21	13-18	18	28					
e.pgl.stand.29	18-25		37					
e.pgl.stand.36	22-32		47					
e.pgl.stand.42	32-38		54					
e.pgl.stand.48	37-44		60					

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

### 3. Комплектація

До комплекту поставки входить:  
- ввід кабельний герметичний **e.mg.stand.** або **e.pgl.stand.** – 1 шт.;  
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

### 4. Вимоги безпеки

Всі роботи по монтажу повинні проводитися у знеструмленому стані електромережі спеціально кваліфікованим персоналом з дотриманням вимог нормативно-технічної документації у галузі електротехніки.

Виріб неремонтопридатний. По закінченню терміну експлуатації виріб утилізувати.

**Забороняється використовувати вироби, які мають механічні пошкодження!**

### 5. Монтаж

Монтаж повинен проводитися при температурі від -20 до +40 °С.

Порядок монтажу:

- Встановити виріб у монтажний отвір та затягнути контргайку.
- Послабити гайку, що ущільнює, і ввести провідник через виріб.
- Затягнути ущільнюючу гайку, забезпечивши надійне кріплення та обтиснення провідника.

Протягом усього терміну експлуатації повинні проводитись періодичні огляди виробу з метою виявлення пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації.

### 6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщення з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °С та з відносною вологістю 75 % при 15 °С.

## 7. Утилізація

Утилізацію проводити шляхом передачі виробу в спеціалізоване підприємство для переробки вторинної сировини відповідно до вимог законодавства на території реалізації.

## 8. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби - 5 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатись:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна  
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,  
вул. Київська, 27-А, буд. «В»,  
тел.: +38 (044) 500 9000,  
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua.

Дата виготовлення: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Дата продажу: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна  
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,  
вул. Київська, 27-А, буд. «В»  
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),  
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua