

Керівництво
з експлуатації

Радіоприймач

AR-1-500N

АЛЮТЕХ-К



02.2023

1. ОПИС

Призначені для дистанційного керування ворітною автоматикою. Радіоприймач може застосовуватися з пультами радіоуправління AT-4A і AT-4N. При отриманні команди від пульта вихід приймача замикається на ~1 секунду.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Кількість каналів керування	1
Робоча напруга живлення	12 В ÷ 24 В DC/AC
Струм споживання (не більше)	18 мА
Робоча частота	433,92 МГц
Кількість пультів керування, що приймаються	до 500 штук
Вихід реле	NO (нормально-відкритий)
Навантаження вихідного контакту	0,5 А макс., 24 В DC/0,25 А макс., 125 В AC
Ступінь захисту корпусу	IP40
Температура навколишнього середовища	-20...+50 °C
Габаритні розміри (не більше)	78 мм×44 мм×25 мм
Довжина кабелю підключень (не менше)	450 мм
Вага (не більше)	75 г




Компанія зберігає за собою право вносити зміни до цієї інструкції та технічних характеристик виробу. Зміст цієї інструкції не може бути основою для юридичних претензій.

3. МОНТАЖ

Встановлення приймача може здійснюватися двома способами: або за допомогою монтажної самоклеючої платформи (включена в комплект поставки); або за допомогою кріпильних отворів корпусу (мал. 1). Підключення приймача виконуйте згідно з мал. 2.



Мал. 1



Мал. 2



Місце встановлення повинно забезпечувати якісне приймання радіосигналу (відсутні відбивні та екранувальні поверхні, інші джерела радіовипромінювання). Перед початком робіт з підключення необхідно переконатися в тому, що проводка знеструмлена.

4. ПРОГРАМУВАННЯ ПУЛЬТІВ КЕРУВАННЯ

ЗАПИС	Індикація «LED»
натисніть кнопку « LEARN BUTTON » приймача	світить
натисніть і відпустіть вибрану кнопку пульта	не світить
знову натисніть ту саму кнопку пульта	кілька разів блимає
СТИРАННЯ	Індикація «LED»
натисніть і втримуйте (~8 сек) кнопку « LEARN BUTTON » приймача	блимає (~8 сек)

При записі пульта, раніше внесеного в пам'ять, пульт буде перезаписаний, і, якщо при записі пульта натислася інша кнопка, то кнопка пульта буде перепризначена. Процедура стирання призводить до видалення з пам'яті приймача всіх раніше записаних пультів радіоуправління.

5. ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, УТИЛІЗАЦІЯ

Зберігання виробу повинно здійснюватися в упакованому вигляді в закритих сухих приміщеннях, при температурі повітря 0...+25 °С і відносній вологості повітря не більше 80%, за відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших агресивних домішок. Не можна допускати впливу атмосферних опадів, прямих сонячних променів. Термін зберігання — 3 роки з дати виготовлення. Транспортування може здійснюватися всіма видами крітого наземного транспорту з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу.



Утилізація виконується відповідно до нормативних і правових актів із переробки та утилізації, що діють у країні споживача. Виріб не містить дороговісних металів і речовин, що становлять небезпеку для життя, здоров'я людей і навколишнього середовища. Термін служби — 5 років.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантується працездатність виробу при дотриманні правил його зберігання, транспортування, експлуатації. Гарантійний термін експлуатації становить 3 роки. Протягом гарантійного терміну несправності, що виникли з вини Виробника, усуваються сервісною службою, що здійснює гарантійне обслуговування.

Примітка: замінені за гарантією деталі стають власністю сервісної служби, яка здійснювала ремонт виробу.

Гарантія на виріб не поширюється у випадках:

- порушення правил експлуатації та зберігання виробу;
- переробки виробу особами, не уповноваженими для виконання цих робіт, пошкодження споживачем або третіми особами конструкції виробу;
- пошкоджень виробу, спричинених потраплянням усередину води;
- дії непереборної сили (пожежі, удари блискавок, повені, землетруси та інші стихійні лиха);
- ненадання заповненої інструкції.

Інформація про сервісні служби розміщена за адресою: www.alutech.ua

7. ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Копії декларацій відповідності розміщені за адресою: www.alutech.ua

Вироблено в Китаї

Виробник: «Shanghai Baolu Technology Co., Ltd.», «Шанхай Баолу Технолодж Ко., Лтд.» 8/Ф, Сяньлу Індастрі Парк, 3009 Гудай Родд, 201100 Шанхай, Китай, тел: 00862154888982, факс: 00862154888926

Імпортер в Україні/Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «Алютех-К», 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Оникієнка, 61, тел. (044) 451-83-65

