

# LEDcoin

СВІТИЛЬНИК АКУМУЛЯТОРНИЙ  
EL300, EL301, EL302, EL303

## Інструкція з експлуатації

### 1. Опис

Світильник застосовується для зовнішнього та внутрішнього освітлення. Це повністю автономний LED світильник з акумуляторними батареями та сонячною панеллю. Для зарядки світильника використовується вихід USB TYPE-C. Вихід USB TYPE A дозволяє використовувати світильник в якості портативного зарядного пристрою. Світильник має два режими яскравості та спеціальний режим "Аварійний сигнал" який стане у нагоді в разі дорожньо-транспортної пригоди, надзвичайної ситуації або під час евакуації чи інших кризових ситуацій. Світильник має зручний тримач, що обертається у горизонтальній площині на 180 градусів, гачок для підвішування та цупкі магніти.

### 2. Технічні характеристики

Модель	EL300	EL301	EL302	EL303
Рекомендований зарядний пристрій	DC 5 В, 1А			
Розмір, мм	Ø145x70	Ø175x70	177x157x50	210x170x70
Кількість акумуляторних батарей, шт	3	4	4	6
Тип акумуляторної батареї	літій-іонні 18650			
Ємність акумуляторних батарей, мАг	1200	1200	1200	1200
Загальна ємність акумуляторних батарей, мАг	3600	4800	4800	7200
Час зарядки, годин *	до 5	до 6	до 6	до 8
Час роботи, годин *	до 6	до 6	до 10	до 10
Сонячна панель	6 В, 1 Вт	6 В, 2 Вт	6 В, 2 Вт	6 В, 3 Вт

\* в залежності від режиму експлуатації

### 3. Комплектація:

- світильник;
- шнур живлення;
- інструкція з експлуатації;
- коробка пакувальна.

### 4. Порядок роботи

Перед використанням світильника слід його зарядити. Заряд акумулятора здійснювати також після тривалої перерви у використанні (3 місяці та більше). Для увімкнення світильника треба одноразово натиснути кнопку включення. Повторне натискання змінює режими роботи:

- зменшує яскравість;
- перемикає на бічний ліхтар;
- вмикає аварійний сигнал.

Утримання кнопки увімкнення в режимі свічення глибоко зменшує яскравість світильника. Затискання кнопки вимкненого світильника протягом 3 секунд вмикає світловий сигнал «Аварійний сигнал». Світильник містить індикатор заряду батареї.

### 5. Запобіжні заходи

Після тривалої перерви у використанні (3 місяці та більше) необхідно повністю зарядити від мережі за допомогою блока живлення 5 В 1А.

Не використовувати світильник з пошкодженим шнуром живлення.

Не розкривати корпус світильника.

### 6. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

### 7. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

### 8. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

### 9. Інформація про виробника і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «LEDcoin». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Влаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул.

Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, [lumiart@ukr.net](mailto:lumiart@ukr.net)

### 10. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відрховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "LEDcoin", призначеної для побутових потреб.

Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

Акумулятор є витратним елементом. Гарантія на акумулятор не розповсюджується.

### 11. Додаткові умови

Характеристики товарів, упаковка і комплектація може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.