

**НАБІР КЛЕМ З'ЄДНУВАЛЬНИХ
УНІВЕРСАЛЬНИХ НКС-90**




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Набір НКС-90 клем з'єднувальних універсальних серії СМК-63х АСКО-УКРЕМ™ (далі – набір) призначений для безгвинтового зручного та оперативного з'єднання провідників з можливістю швидкого підбору за їх кількістю необхідних моделей клем.

2. Структура умовного позначення



3. Матеріали виготовлення

- корпус: полікарбонат (PC)
- важелі: поліоксиметилен (POM)
- вбудовані клемні контакти: латунь

4. Комплектація

- 1) СМК-632: 45 шт.
- 2) СМК-633: 30 шт.
- 3) СМК-635: 15 шт.

5. Технічні характеристики та основні розміри*

Параметр		Значення		
Функціональне призначення		з'єднування		
Модель		СМК-632	СМК-633	СМК-635
Номінальна робоча напруга Ue, В		AC 450		
Номінальна частота fn, Гц		50		
Короткочасна напруга, що витримується ізоляцією корпусу, кВ		4		
Максимальний робочий струм Ie max, А		32		
Максимальна робоча напруга Ue max, В		AC 600		
Кількість контактів (отворів)		2	3	5
Діапазон поперечних перерізів приєднуваних провідників, мм²	одножильні	0,14...4		
	багатожильні	0,2...2,5		
Довжина зачистки ізоляції проводу, що приєднується, мм		10		
Ступінь захисту		IP 20		
Габаритні розміри дхшхв, мм		15,7 x 19,0 x 11,0	22,0 x 19,0 x 11,0	34,3 x 19,0 x 11,0

*допустиме відхилення від габаритних розмірів не більше ± 0,5 мм

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: – 10 ...+ 50 °С
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Середнє значення відносної вологості: 75% при 15°С.
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°С.
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

7. Монтаж

- Для забезпечення якісного з'єднання потрібно:
- підняти важелі затискних клемних контактів
 - завести в клемні отвори попередньо зачищені від ізоляції та опресовані наконечниками на всю довжину зачистки кінці проводів з використанням спеціального інструменту (наприклад, обтискних кліщів)
 - опустити затискні важелі та перевірити міцність з'єднання
- Для від'єднання проводів потрібно:
- підняти важелі затискних клемних контактів
 - звільнити клемні контакти від кінців відповідних проводів
 - опустити затискні важелі

8. Заходи безпеки



- Забороняється експлуатація клем, що мають механічні пошкодження.
- Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

9. Транспортування та зберігання

Транспортування набору клем допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи. Зберігати набір клем слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від – 15 °С до + 50 °С і відносній вологості до 80 %. Утилізація набору клем відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали та пластик.

10. Гарантійні зобов'язання

- Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність набору клем протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.
- Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:
- механічні пошкодження;
 - інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
 - сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____