Ящик перемикання ЯПРП-250 Г економ, IP54 Bilmax — технічні дані

Джерело: https://bilmax.com.ua/products/ukomplektovani-05-mm-ekonom-2/iaprp-250-h-bilmax-ip-54-ekonom (офіційний сайт bilmax.com.ua)
Дані знято 2026-09-26; числа — без змін.

Технічні дані (за офіційною сторінкою виробника)

Ширина	300 мм
Висота	580 мм
Глибина	200 мм
Ступінь захисту	IP54
Виконання	навісне
Кліматичне виконання	У2
Покриття порошкове	RAL 7032

Опис

Кліматичне виконання У2 — для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

Комплектація

- Перемикач ВР32-35В71250 250А
- Запобіжники ПН-2 250А
- З камерами дугогасіння

Призначення та монтаж

Ящик з перекидним рубильником для ручного перемикання навантаження між двома джерелами живлення (наприклад, мережа — генератор) із положенням «вимкнено» між ними. Номінальний струм і ступінь захисту — у таблиці вище. Монтаж і підключення виконує кваліфікований електрик при вимкненій напрузі. Переріз провідників і номінальні значення — у межах, зазначених у таблиці характеристик. Перед установкою перевірте відповідність номінального струму навантаженню, яке планується підключати.

Застосування

Застосовують для резервного живлення будинку, котеджу, магазину чи невеликого виробництва від генератора: при зникненні напруги в мережі навантаження вручну переводять на генератор, а після відновлення мережі — назад. Також — для перемикання між двома вводами чи лініями.

Поради з вибору та безпеки

Перемикайте джерела лише через положення «вимкнено» і не допускайте одночасної подачі напруги від мережі та генератора. Номінальний струм рубильника має бути не менший за струм навантаження; корпус заземліть.

Виробник і документи

Бренд Bilmax. Технічні дані, фото наведено за офіційною сторінкою товару на bilmax.com.ua (артикул Б00040089). До картки додано технічні дані українською (PDF, зібрано з офіційної сторінки виробника).