

Универсальный брелок - клонатор (дубликатор) статического кода на кварцевой частоте 433,92 МГц. Модель МНМ-124.

Программирование:

1. Очистка кода:

- Нажмите одновременно на кнопки 1 и 2. До быстрого мигания светодиода.
- Отпустите кнопки. Код очищен. При нажатии любых кнопок, светодиод будет едино разово, кратко мигать. Это означает, что код на данной кнопке не сохранён.



2. Программирование кнопок:

- Возьмите в левую руку брелок с которого вы хотите считать код, а в правую брелок-клонатор. Прислоните их вплотную друг к другу. Также при плохом сигнале, можно прислонить их нижней частью друг к другу.
- Нажмите на брелке-клонаторе кнопку, на которую вы хотите запрограммировать код, при этом светодиод мигать не будет.
- Удерживая кнопку на брелке-клонаторе, нажмите на секунду, нужную кнопку на оригинальном брелке.
- При этом на брелке-клонаторе, быстро замигает светодиод. Это означает, что код захвачен и записан в память.
- Отпустите кнопку на брелке-клонаторе. Программирование закончено. Для проверки, просто на брелке-клонаторе, нажмите эту кнопку ещё раз, при этом светодиод должен мигать, указывая на излучаемый код, а приёмное устройство должно реагировать, на команду, как и от оригинального пульта.
- Для программирования остальных кнопок, используйте выше описанную процедуру.

Особенности:

- Возможность дублирования, клонирования оригинального пульта ДУ
- Возможность открывания ворот, роллетов, шлагбаумов и т.д.
- Высокое качество изготовления, заводское производство
- Питание прибора от одной батарейки 12V
- Быстрое и простое «копирование» данных
- Работа дубликатора на распространенной частоте 433,92 МГц
- Высокая стабильность частоты, за счёт использования кварцевого генератора
- Небольшой размер и малый вес прибора.

Характеристики:

Рабочая частота: 433,92 МГц

Модуляции: ASK (AM)

Мощность передатчика: ≤ 10 мВт

Дальность передачи: не более 100 м (прямая видимость)

Количество каналов: 4шт.

Тип кодировки: Duikao (самообучение)

Рабочее напряжение: Литиевая 12V батарейка типа 27A – 1шт.

Рабочий ток: ≤ 8 мА

Рабочая температура: -15 С° - +50 С°

Размер: 56х30х13мм.

Комплектация:

Универсальный брелок - клонатор (дубликатор) статического кода на кварцовой частоте 433,92 МГц, для ворот, шлагбаумов, роллет и других радиоуправляемых устройств (модель МНМ-124) – 1 шт.

Руководство пользователя – 1шт.