РОЗШИФРОВКА КОДУ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТИПУ LZQJ-XC

Приклад типу	LZQJ-XC	S1	F	6	-	A	B	-	5	P	B	-	D	4	-	0	6	0	0	1	0	-	F	5	0	/	Q
№	Номер символу/цифри / характеристика/параметр	1	2	3	-	4	5	-	6	7	8	-	9	10	-	11	12	13	14	15	16	-	17	18	19	/	20

1	Лічильник класу точності 1.0 - актив, 2.0 - реактив	S1	
	Лічильник класу точності 2.0 - актив, 3.0 - реактив	S2	
	Лічильник класу точності 0.5s - актив, 1.0 - реактив	S5	
	Лічильник класу точності 0.2s - актив, 1.0 - реактив	P2	
2	Uном. - 3x/100В, 3-х провідна		6
	Uном. - 3x/110В, 3-х провідна		7
	Uном. - 3x/120В, 3-х провідна		S
	Uном. - 3x58/100В, 4-х провідна		A
	U ном. - 3x63/110В / 4-х провідна		B
	U ном. - 3x66,4/115В / 4-х провідна		P
	U ном. - 3x115/200В / 4-х провідна		K
	U ном. - 3x127/220В / 4-х провідна		C
	U ном. - 3x220/380В / 4-х провідна		D
	U ном. - 3x230/400В / 4-х провідна		E
	U ном. - 3x240/415В / 4-х провідна		Y
	U ном. - 3x58/100В - 3x240/415В / 4-х провідна		F
3	Номінальний (максимальний) струм - 1(6) А		3
	Номінальний (максимальний) струм - 1(10) А		B
	Номінальний (максимальний) струм - 5(10) А		6
	Номінальний (максимальний) струм - 5(100) А		V
	Номінальний (максимальний) струм - 10(100) А		A
4	Живлення від напруги вимірювальних кіл	A	
	Живлення від напруги зовнішнього джерела від 48 до 300В AC/DC та від напруги	B	
	Живлення тільки від напруги зовнішнього джерела від 48 до 300В AC/DC	C	
5	Відсутній контрольний світолодіод для реактивної енергії		0
	Контрольний світолодіод для реактивної енергії наявний		B
6	РК-дисплей без додаткового підсвічування	5	
		F	
	РК-дисплей з додатковим підсвічуванням	6	
		G	
7	Реєстрація зовнішніх втручань відсутня		0
	Реєстрація відкриття клемної та корпусної кришок лічильника		M
	Реєстрація магнітного впливу		B
	Реєстрація відкриття клемної, корпусної кришок лічильника та магнітного впливу		P
8	Годинник реального часу відсутній		0
	Наявний годинник реального часу з конденсатором		K
	Наявний годинник реального часу з внутрішньою батареєю		B
9	Оптичний порт		D
	Оптичний порт та оптоволоконний інтерфейс		L
10	Електричний інтерфейс відсутній		0
	Наявний електричний інтерфейс - CL0 - "струмова петля", підпружинені контакти		C
	Наявний електричний інтерфейс - RS232, підпружинені контакти		2
	Наявний електричний інтерфейс - RS485, підпружинені контакти		4
	Наявний електричний інтерфейс - CL0 - "струмова петля", роз'єм RJ45		G
	Наявний електричний інтерфейс - RS232, роз'єм RJ45		H
	Наявний електричний інтерфейс - RS485, роз'єм RJ45		L
11	Вихідні електронні реле S0 (27В пост.струму, 27мА) n="0" ... "8"		n
12	Вихідні електронні реле, нормально розімкнені (250В зм./пост.струму, 100 мА) n="0"..."8"		n
13	Вихідні електронні реле, нормально замкнені (250В зм./пост.струму, 100 мА) n="0"..."8"		n
14	Реле відключення споживання відсутнє		0
	Реле відключення споживання наявне - 1 нормально розімкнений контакт		1
	Реле відключення споживання наявне - 1 нормально розімкнений контакт, струм відключення 10А		A
	Реле відключення споживання наявні - 2 нормально розімкнених контакта, струм відключення 10А		B
	Реле відключення споживання наявні - 2 нормально розімкнені контакти, струм відключення 10А та 0,1А		C
15	Входи для реєстрації зовнішніх імпульсів n="0" ... "9"		n
16	Входи для прийняття керуючих імпульсів n="0" ... "2"		n
	Входи для реєстрації зовнішніх імпульсів - 8 шт.		H
17	Заводська серія - E		E
	Заводська серія - F		F
18	Частота вимірювальної мережі- 50 Гц		5
	Частота вимірювальної мережі - 60 Гц		6
19	Виконання клемної колодки відповідно до стандарту DIN		0
20	Тип вимірювання - в одному напрямку		K
	Тип вимірювання - в обох напрямках		Q