

Електронний замок Посібник користувача серії FDS1-T

Функціональні характеристики

- 1 Розблокування електричним управлінням, ручне управління ручкою та ключем
2. Довжина болтів 220мм, матеріал з нержавіючої сталі
3. З зворотним зв'язком сигналу стану блокування та зворотнім сигналом стану дверей
- 4 Зафіксуйте ручкою підйому, після отримання інструкції щодо розблокування натисніть ручку, щоб розблокувати
5. Якщо після отримання розблокування не буде здійснено жодної дії розблокування, замок автоматично заблокується через $6s \pm 1s$
6. Термін служби 200000 разів

Електричний параметр

Робоча напруга; 12 В постійного струму $\pm 10\%$

Робочий струм. $<280\text{mA}$

Режим очікування струм: $<30\text{mA}$

Інструкції з підключення

S / N	Колір дроту	Функція
1	червоний	живлення *
2	чорний	живлення-
3	жовтий	сигнал розблокування
4	блакитний	сигнал глухого болта
5	зелений	COM
6	білий	сигнал магнітного датчика
7	білий	COM