

Как запрограммировать пульт:

- Ввести приемник в режим программирования пультов - необходимые действия зависят от модели и находятся в инструкции приемника.
- Выполняйте процедуру программирования, держа пульт на расстоянии около 50 см от приемника.
- Нажмите кнопку программирования приемника - светодиодный индикатор начнет медленно мигать в течение 20 секунд.
- На новом брелке нажмите кнопку которую необходимо запрограммировать в течение 5 секунд.
- При запоминании кода светодиодный индикатор приемника непрерывно горит ровным светом в течение 2 секунд - программирование завершено.
- Затем светодиодный индикатор приемника опять мигает в течение 20 секунд, во время которых пользователь может запомнить новый код для других кнопок брелка (если они будут использоваться).
- Режим программирования автоматически отключается при отсутствии активности пользователя более 20 секунд.
- Внимание! Если светодиодный индикатор приемника горит ровным светом в течение 20 секунд - память приемника переполнена.

Для программирования кода с пульта на пульт необходимо:

- На запрограммированном пульте нажмите и удерживайте в течение 10 секунд необходимую для передачи кнопку пока светодиод не начнет последовательно мигать красным и зеленым цветом, а затем отпустите его.
- Не более чем через 20 секунд, пока мигает светодиод на уже действующем пульте, поднесите к нему не менее чем в 5 см новый пульт верхней частью и держите их один перед другим.
- Нажмите на новом пульте ту кнопку, которую необходимо запрограммировать.
- Если процедура прошла успешно - светодиодный индикатор на новом пульте моргнет красным и зеленым цветом.
- Повторите те же действия для других кнопок брелка (если они будут использоваться).