



Світлодіодний світильник
Інструкція з експлуатації
AL6555ARD

1. Призначення світильника:

- Світлодіодний світильник торгової марки "ARDERO" призначений для внутрішнього освітлення приміщень.
- Світильники встановлюються на поверхню з нормально зайністистого матеріалу
- Світильник призначений для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою ~230В.

Комплект світильника:

1. Світильник у зборі	1 шт.
2. Комплект для кріплення	1 шт.
3. Інструкція з експлуатації	1 шт.
4. Пакування	1 шт.

НОРМОВАНА НАПРУГА: ~230 В / 50 ГЦ

ПОТУЖНІСТЬ В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ (PON): 50 вт

КОРИСНИЙ СВІТЛОВИЙ ПОТІК FUSE: 5300 лм (360°)

КОРЕЛЬОВАНА КОЛІРНАТЕМПЕРАТУРА: 5000 K

ІНДЕКС КОЛЬОРопередачі: CRI ≥ 80

СТРОК СЛУЖБИ: 25000 ГОДИН ДО СПАДУ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ L₇₀ B₅₀

МАТЕРІАЛ РОЗСІЮВАЧА: АКРИЛ

МАТЕРІАЛ КОРПУСУ: АЛЮМІНІЙ

КОЛІР КОРПУСУ: БІЛИЙ

РОЗМІРИ: 460*460*75 мм

ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРИДОВИЩА +5..+40 °C

ВИКОРИСТАННЯ, ТА:

ГАРАНТИЯ: 1 рік

2. Монтаж та підключення

2.1 Дістаньте світильник з упаковки і проведіть зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.


2.2 Виберіть місце для установки світильника. Відключіть напругу і підготуйте до підключення кабель до мережі живлення. Підведіть живлячий кабель до місця установки світильника.

2.3 Зніміть розсіювач світильника і намітте отвори для свердління в поверхні відповідно до кріпильних отворів світильника.

2.4 Просвердліть отвори і вставте дюбелі.

2.5 Зафіксуйте світильник за допомогою шурупів.

2.6 Підключіть кабель живлення до клемної колодки згідно зі схемою:



2.7 Надіньте кришку світильника.

3. Заходи безпеки

Світильник призначений для роботи від мережі змінного струму з номінальною напругою 230 В, яка є небезпечною для життя та здоров'я людини. Усі роботи по підключення та монтажу повинен здійснювати кваліфікований персонал, що має групу електробезпеки не нижче III.

Категорично забороняється:

Експлуатація світильників з пошкодженим корпусом, живлячим шнуром.

Протиристи світильник вологовою тканиною при включенному живленні.

Заборонена експлуатація світильника з димером.



4. Технічне обслуговування і ремонт

Світильник сконструйований таким чином, що спеціального технічного обслуговування не вимагає.

Протирання м'якою тканиною корпусу, оптичного блоку проводиться у міру забруднення.

Джерело світла є незамініваним. Уесь світильник має бути замінений за досягнення джерелом світла кінця його строку служби

Якщо зовнішній гнучкий кабель чи шнур пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник чи його сервісна служба чи інший кваліфікований персонал.

5. Зберігання.

Світильники зберігаються в картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалювальних приміщеннях.

6. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

7. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

8. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, PuGen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзінг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 6.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, lumiaart@ukr.net

Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

9. Гарантійні зобов'язання

9.1 Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).

9.2 У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.

9.3 Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.

9.4 Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втратачання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.

9.5 Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «ARDERO», призначеної для побутових потреб.

9.6 Зобов'язання не поширяються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

ARDERO

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки «ARDERO»

Дата продажу	
Найменування виробу	
Кількість	
Дата закінчення гарантійного терміну	

Продавець _____ Покупець _____
підпис

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Характерні несправності і способи їх усунення

Зовнішні прояви і додаткові ознаки несправності	Вірогідна причина	Метод усунення
При увімкненні живлення світильник не працює	Відсутня напруга в мережі живлення	Перевірте наявність напруги мережі живлення і, при необхідності, усуньте несправність
	Поганий контакт	Поганий контакт
	Пошкоджений кабель живлення	Пошкоджений кабель живлення
У вимкненому стані світильник тьмяно світить або моргає	Світильник підключений до мережі живлення через вимикач з неоновим або світлодіодним підсвічуванням	Підключіть світильник через вимикач без підсвічування або відключіть підсвічування
	Світильник підключений до мережі через вимикач, який рве нульовий дріт, а не фазовий	Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність електричної проводки
	Наведення на корпусі світильника від дроту заземлення	Потенціал на дроті захисного заземлення. Переконайтесь, що захисне заземлення відповідає вимогам Правил улаштування електроустановок. Зверніться до кваліфікованого електрика, щоб усунути несправність

