



Носимая радиостанция **TLKR T7** стандарта PMR446

Высокоэффективные безлицензионные радиостанции
двусторонней связи
Прочная конструкция – идеальна для любителей спорта

- 968 комбинаций канал/код
- Вибровывоз
- Встроенная функция Vox/I/Vox, обеспечивающая режим “свободные руки”
- Прямые вызовы (идентификация вызывающего абонента)
- Автоматическая смена канала
- Разъём для зарядки от внешнего источника питания (кабель приобретается отдельно)



TLKR T7

TLKR T7

Комплект поставки

- 2 радиостанции
- 2 аккумуляторные батареи
- Двухместное зарядное устройство
- Сетевой адаптер
- 2 крепления на ремень
- Руководство по применению



Наиболее интересные возможности

Прямой вызов

Позволяет Вам одновременно вызывать всех абонентов Вашей группы или осуществить индивидуальный вызов конкретного абонента так, чтобы об этом не знали остальные члены группы. Это похоже на функцию «Быстрого набора» абонентов, с которыми Вы хотите поговорить.

Идентификация вызывающего абонента

Вы можете задать имя радиостанции, которое будет отображаться на дисплеях других радиостанций при поступлении общего или прямого вызова от Вас. Это же имя появится на экранах других радиостанций, если кто-либо захочет осуществить прямой вызов Вашей радиостанции.

Автоматическая смена канала

Позволяет Вам легко координировать переход всех абонентов Вашей группы на другой канал связи. Это может оказаться необходимым в случае присутствия помех на текущем канале.

Наименование и номер модели

Модель №	Описание	EAN
Радиостанция P14MAA03A1AQ	TLKR-T7 EU Блок из двух радиостанций и зарядного устройства (Евросоюз)	5031753002718
Аксессуары 00275	TLKR-T5/T7 Кабель автомобильного зарядного устройства	5031753002756
00276	TLKR-T5/T7 Зарядное устройство (EU)	5031753002763
00242	TLKR-T5/T7 Аккумуляторная батарея	5031753002428

Данные об упаковке

Радиостанция	Габариты	Вес
Радиостанция	200 mm x 54 mm (с антенной)	127 г
Упаковочная коробка	214 mm x 189 mm x 103 mm	0,995 кг (с радиостанциями/аксессуарами)
Картонный ящик (содержит 8 коробок)	241 mm x 431 mm x 397 mm	8,795 кг
Поддон (содержит 12 ящиков)	12 ящиков на поддоне: 862 mm x 800 mm x 759 mm Габариты поддона: 1200 mm x 800 mm	Общий вес 129,14 кг (включая ящики, амортизационные муфты и основание поддона)

Дополнительные возможности

- Перезаряжаемые никель-металлогидридные аккумуляторы
- Вибровызов
- 10 вызывных тонов
- Звуковое сопровождение нажатия клавиш
- Подсветка дисплея
- Индикатор режима экономии батарей, оповещения о низком заряде батарей, режима ожидания и уровня заряда батарей
- Прослушивание / сканирование каналов
- Блокировка клавиш
- Мониторинг помещения
- Разъем для подключения аксессуаров (одноштыревой)
- Автоматическое шумоподавление
- Автоматическое отключение питания
- Таймер
- Возможность работы от щелочных батарей (4 x AAA – не входят в комплект поставки)

Технические характеристики

- Частотный диапазон: PMR446
- Мощность передатчика: 500 мВт
- 8 каналов
- 121 код (CTSS/DCS)
- Ресурс батарей – в среднем 16 часов ^(§1)
- Радиус действия: до 10 км ^(§2)

§1: В среднем, исходя из рабочего цикла 5/5/90 (передача/прием/ожидание)

§2: Радиус действия зависит от топографии местности и условий работы



Для получения дополнительной информации свяжитесь, пожалуйста, с местным уполномоченным дилером или дистрибьютором компании Motorola



Название MOTOROLA и логотип в виде стилизованной буквы M зарегистрированы в Бюро патентов и торговых марок США. Названия всех других изделий и услуг являются собственностью их соответствующих владельцев. © 2008. Motorola, Inc. Все права защищены. Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Здесь указаны лишь типичные значения технических характеристик. Радиостанции соответствуют действующим положениям регулирующих инстанций.
MOT/T7SPEC/RU

www.motorola.com

Motorola, Ltd. Jays Close, Viabes Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, Великобритания