CHALLENGER A12-55





Challenger A12-55 — герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея (VRLA). Серия A12 разработана для использования в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи. Срок службы — 12 лет. Изготовлены на заводе Hengyang Ritar Power Co., Ltd., Китай. Соответствует стандартам IEC, JIS.


Модель	Емкос	ть, Ач	Габ	Вес. кг		
	С10, 1,80 В/эл	С20, 1,75 В/Эл	Д	Ш	В	Dec, Ki
A12-55	55,0	58,2	229	138	211	18,0




Напряжение	12B
Максимальный ток разряда	550А (5 сек)
Ток короткого замыкания	1160A
Внутреннее сопротивление	6,0 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: -20°С+60°С
	Заряда: 0°С+50°С
	Хранение: -20°С+60°С
Напряжение заряда (буф. режим)	13,7-13,9B (25°C)
Максимальный ток заряда	16,5 A
Уравнительный заряд и режим циклирования	14,6-14,8B (25°C)
Саморазряд	< 3% / Mec
Терминалы	F15 (болт M6)/ F11 (болт M6)
Корпус	ABS (UL94-HB). Доступно в корпусе UL94-HB (V0) (по запросу)
Положительный электрод	решетчатая пластина, диоксид свинца
Отрицательный электрод	решетчатая пластина из свинцово-кальциево-оловянистого сплава
Свинец	99,998% чистоты
Сепаратор	стекловолокно









F11 TERMINAL

Разряд постоянным током, А (25℃)												
	5мин	10мин	15мин	30мин	14	2ч	3ч	44	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60V	193,0	135,1	100,7	58,29	34,21	20,49	15,05	12,22	10,32	6,89	5,86	3,01
1.65V	186,0	131,1	98,08	57,01	33,57	20,19	14,85	12,07	10,20	6,82	5,81	2,98
1.70V	176,9	125,8	94,61	55,32	32,73	19,79	14,58	11,87	10,04	6,73	5,73	2,95
1.75V	165,3	119,0	90,09	53,10	31,63	19,27	14,23	11,60	9,83	6,61	5,63	2,91
1.80V	150,6	110,2	84,28	50,23	30,19	18,57	13,76	11,25	9,55	6,44	5,50	2,85
1.85V	132,5	99,31	76,95	46,56	28,33	17,67	13,15	10,78	9,18	6,23	5,33	2,78

Разряд постоянной мощностью, Вт (25 $^{\circ}$ С)												
	5мин	10мин	15мин	30мин	14	2ч	3ч	44	5ч	84	10ч	20ч
1.60V	332,2	233,1	178,7	107,5	64,92	39,42	29,17	23,82	20,19	13,67	11,70	6,01
1.65V	328,7	232,1	177,7	106,7	64,39	39,13	28,96	23,64	20,06	13,57	11,61	5,97
1.70V	316,1	225,3	172,9	104,1	63,00	38,47	28,51	23,30	19,78	13,40	11,47	5,91
1.75V	300,6	216,9	167,0	100,9	61,18	37,62	27,94	22,86	19,44	13,18	11,29	5,83
1.80V	278,7	204,5	158,5	96,45	58,67	36,45	27,13	22,24	18,95	12,89	11,04	5,73
1.85V	249,6	187,5	146,7	90,30	55,46	34,87	26,05	21,41	18,29	12,48	10,71	5,58



