

HP LaserJet M712dn

Технические характеристики

Скорость печати (черно-белая):

Обычный режим: До 41 стр./мин

(Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого комплекта тестовых документов. Для получения дополнительной информации см. hp.com/go/printerclaims. Точное значение скорости зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.)

Выход первой страницы (готовой)

Ч/б: Не более 10,5 секунды

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)

- До 1200 x 1200 т/д

Нагрузка (в месяц, А4)

До 100 000 страниц

(За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп.)

Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)

5000 - 20000

Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)

Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и срока службы устройства по истечении периода расширенной гарантии.

Технология печати

- Лазерная

Быстродействие процессора

800 МГц

Языки управления принтером

HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3, печать оригинальных файлов PDF (вер. 1.4)

Дисплей

- 4-строчный ЖК-дисплей, 5,08 см (цветной текст и графика)

Подключение

Поддержка функции HP ePrint

Да

Возможности мобильной печати

- HP ePrint, Apple airprint™

Беспроводной

- Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование

Подключение, стандартное

- 2 высокоскоростных порта USB 2.0; 1 устройство скоростного порта USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 высокоскоростной порт USB 2.0 Walkup; отсек для интеграции аппаратных средств (HIP)

Подключение, дополнительно

- Беспроводная сеть LAN 802.11b/g/n (стационарный режим), другие сетевые принадлежности, беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700W USB

Готовность к работе в сети

Стандартный (встроенный гигабитный Ethernet)

Минимальные требования к системе

Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 МБ свободного места на жестком диске; информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте microsoft.com;

Mac OS X v10.6, v10.7; 200 МБ свободного места на жестком диске; информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте apple.com

Совместимые операционные системы

- Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (32/64-разрядная), Windows Server® 2008 R2 (64-разрядная); Mac OS X v10.6, v10.7; Техническую поддержку по операционным системам см. на соответствующих веб-сайтах. Терминальные службы Citrix® и Windows® (hp.com/go/upd); Novell® (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX® (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Типы устройств SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); Драйвер HP ePrint Mobile (hp.com/go/eprintmobiledriver)

Характеристики памяти

Стандартный объем памяти

512 Мб

Максимальный объем памяти

1 Гб

Жесткий диск

- Нет

Управление бумагой

Лоток подачи бумаги, стандартный
Универсальный лоток на 100 листов; 2 лотка подачи на 250 листов
Лоток подачи бумаги, дополнительный
Дополнительный подающий лоток на 500 листов, дополнительный 1x500-sheet лоток подачи бумаги с выдвижным ящиком и подставкой, дополнительный 3x500-sheet лоток подачи бумаги с подставкой, дополнительный лоток подачи высокой емкости (до 3500 листов) с подставкой (только А4)
Выходной лоток для бумаги, стандартный
Лоток приёма на 250 листов
Двусторонняя печать
Автоматически (в комплекте поставки)
Поддерживаемые размеры печатных носителей
Лоток 1, 2: А4;А5;В4 (JIS);В5 (JIS);Лоток 3: А3;А4;А5;В4 (JIS);В5 (JIS)
Размеры печатных носителей, нестандартные
Лоток 1: 76,2 x 127—312 x 469,9 мм;Лоток 2: 148 x 210—297 x 363 мм;Лоток 3: 148 x 210—297 x 431 мм
Типы печатных носителей
Бумага (цветная, бланк, неплотная, обычная, отпечатанная, перфорированная, из вторсырья, грубая, плотная), документная бумага, карточки, конверты, этикетки, прозрачная пленка, калька
Поддерживаемая плотность носителей
Лоток 1: от 60 до 199 г/м², лотки 2, 3: от 60 до 120 г/м²

Питание и условия эксплуатации

Питание

Напряжение на входе: 220 - 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц)

Энергопотребление

786 Вт (печать), 22,1 Вт (готовность), 6,1 Вт (спящий режим), 0,21 Вт (выключен).

Типичное энергопотребление (ТЕС): 3,289 кВт·ч в неделю.

(Требования к питанию зависят от конкретной страны или региона, где продается принтер. Не изменяйте рабочее напряжение; это может вывести из строя принтер и послужить причиной аннулирования гарантийных обязательств.

Данные значения могут быть изменены)

Энергоэффективность

- Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Диапазон температур при эксплуатации

От 10 до 32,5 °С

Влажность при эксплуатации

- От 30 до 70% относительной влажности

Размеры и вес

Минимальный размер (Ш x Г x В)

568 x 596 x 392 мм

Максимальные размеры (Ш x Г x В)

858 x 989 x 392 мм

Вес

38,5 кг
Размеры упаковки (Ш x Г x В)
810 x 785 x 644 мм
Вес в упаковке
45,6 кг

Комплектация

Комплектация

- HP LaserJet Enterprise 700 M712dn
- черный картридж с тонером HP LaserJet (10 000 стр.)
- автоматическое устройство двусторонней печати
- руководство по началу работы с устройством, компакт-диск содержащий драйвера и электронную документацию
- шнур питания.

Кабель в комплекте

Нет, кабель USB приобретается отдельно

Гарантия

Гарантия 1 год, гарантийное обслуживание на месте установки. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Послегарантийное обслуживание и ремонт

Посетите наш веб-сайт:

<http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obslyzhivanie-orgtehniki>

Или официальный сайт производителя:

<http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html>