

TX HP LaserJet Pro 400 MFP M475dw (цветной) (CE864A)

Функции

Функции

Печать, копирование, сканирование, факс

Поддержка многозадачности

Да

Печать

Скорость печати (черно-белая):

Обычный режим: До 20 стр./мин

Скорость печати (цветная):

Обычный режим: До 20 стр./мин

(Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого комплекта тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.)

Выход первой страницы (готовой)

Ч/б: За 17 с

Цвет: За 17 с

Нагрузка (в месяц, А4)

До 40000 страниц

(За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп.)

Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)

1000 – 2500

(Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и срока службы устройства по истечении периода расширенной гарантии.)

Технология печати

Лазерная

Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества)

До 600 x 600 т/д

Качество цветной печати (режим наилучшего качества)

До 600 x 600 т/д

Языки управления принтером

- HP PCL 6
- HP PCL 5c

- эмуляция HP PostScript
- Уровень 3

Дисплей

- Цветной сенсорный графический дисплей 8,89 см

Быстродействие процессора

600 МГц

Датчик для автоматического определения типа бумаги

Нет

Подключение

Поддержка функции HP ePrint

Да

Возможности мобильной печати

- HP ePrint, Apple AirPrint™, беспроводная прямая печать, бизнес-приложения

Беспроводной

- Да, встроенный модуль WiFi 802.11 b/g/n

Подключение, стандартное

- 1 порт Hi-Speed USB 2.0
- 1 хост-порт USB (на передней панели)
- 1 сетевой порт Fast Ethernet 10/100/Base-TX
- 1 WiFi 802.11 b/g/n

Готовность к работе в сети

Стандарт (встроенный интерфейс Fast Ethernet; WiFi 802.11 b/g/n)

Минимальные требования к системе

Microsoft® Windows® 7 (32-/64-разрядная), Windows Vista® (32-/64-разрядная):

1 ГГц, 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор, 1 Гб ОЗУ (32-разрядная) или 2 Гб ОЗУ (64-разрядная), 400 Мб свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, порт USB или сетевой порт; Windows® XP (32-разрядная версия) SP2: процессор Pentium® 233 МГц, 512 Мб ОЗУ, 400 Мб свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, порт USB или сетевой порт;

Mac OS X v10.5, v10.6; PowerPC G4, G5 или процессор Intel® Core™; Жесткий диск на 500 Мб; Привод CD-ROM/DVD-ROM или подключение к Интернету; Порт USB или сетевой порт

Совместимые операционные системы

- Системы, поддерживающие установку всего ПО: Microsoft® Windows® 7 (32-/64-разрядная версия), Windows Vista® (32-/64-разрядная версия) Windows® XP, 32-разрядная версия (SP2 или выше)
- системы, поддерживающие только установку драйверов: Microsoft® Windows® Server 2008 (32-/64-разрядная версия), Windows® Server 2003, 32-разрядная версия (SP3 или выше)
- Mac OS X v10.5, v10.6

- Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (поддерживается предварительным пакетом)
- SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (поддерживается программой автоматической установки)
- HP-UX 11 и Solaris® 8/9

Характеристики памяти

Стандартный объем памяти

192 Мб

Максимальный объем памяти

448 МБ

Жёсткий диск

- Нет

Управление бумагой

Лоток подачи бумаги, стандартный

Многоцелевой лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов

Лоток подачи бумаги, дополнительный

Дополнительный лоток на 250 листов

Выходной лоток для бумаги, стандартный

Лоток приёма бумаги на 150 листов

Двусторонняя печать

- Автоматически (в комплекте поставки)

Поддерживаемые размеры печатных носителей

Лоток 1, лоток 2, дополнительный лоток 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Устройство автоматической двусторонней печати: A4, B5

Типы печатных носителей

Бумага (документная, для брошюр, цветная, глянцевая, бланковая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), открытки, прозрачные пленки, этикетки, конверты

Поддерживаемая плотность носителей

Лоток 1: 60–176 г/м² (до 220 г/м² для почтовых открыток и глянцевых видов фотобумаги HP для цветной лазерной печати); лоток 2, дополнительный лоток 3: 60–163 г/м² (до 176 г/м² для открыток); устройство автоматической двусторонней печати: 60 - 163 г/м²

Сканер

Тип сканера

Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF)

Формат файла сканирования

PDF, PDF с функцией поиска, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF

Разрешение при сканировании, оптическое

До 300 т/д (цветная и черно-белая печать, ADF); до 600 т/д (цветная печать, планшетный тип); до 1200 т/д (черно-белая печать, планшетный тип)

Максимальный размер области сканирования (планшет)

216 x 297 мм

Максимальный размер области сканирования (ADF)

216 x 356 мм

Скорость сканирования (стандарт, A4)

(При сканировании в файл из устройства АПД. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы и сложности документа.)

Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов

Да

Емкость автоматического устройства подачи документов

В стандартной комплектации, 50 листов

Стандартные функции цифровой отправки

- Сканирование на USB-устройство; сканирование в папку; Сканирование в электронную почту; сканирование в Интернет/облако

Копир

Скорость копирования (стандартная)

Ч/б: До 20 копий/мин

Цвет: До 20 копий/мин

Разрешение при копировании (чёрный текст)

До 300 x 300 т/д

Разрешение при копировании (цветной текст и графические изображения)

До 300 x 300 т/д

Настройка уменьшения/увеличения копий

от 25 до 400%

Количество копий, максимум

До 99 копий

Факс

Работа с факсами

Да

Скорость передачи факсов

33,6 кбит/с

Бумага для заметок (для факса)

По стандартному тесту № 1 ITU-T для устройств обработки изображений при стандартном разрешении. Страницы более сложных документов требуют больших ресурсов памяти.

Память факса

До 250 страниц

Разрешение факса

До 300 x 300 т/д

Быстрый набор, максимальное количество номеров

До 120 номеров
Охват вещания
120

Питание и условия эксплуатации

Питание

Напряжение на входе: 220-240 В перем. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-3 Гц)

Энергопотребление

465 Вт (печать), 405 Вт (копирование), 18 Вт (готовность), 6,0 Вт (спящий режим), 0,5 Вт (выключено вручную). Типичное энергопотребление (ТЕС): 1.880 кВт/ч в неделю

(Требования к питанию зависят от конкретной страны или региона, где продаётся принтер. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести из строя принтер и послужить причиной аннулирования гарантийных обязательств.)

Энергоэффективность

- Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Диапазон температур при эксплуатации

от 15 до 30°C

Влажность при эксплуатации

20 – 70% относительной влажности без конденсации

Размеры и вес

Минимальный размер (Ш x Г x В)

420 x 483 x 500 мм

Максимальные размеры (Ш x Г x В)

420 x 693 x 500 мм

Вес

29.5 кг

Вес в упаковке

35 кг

Комплектация

Комплектация

- HP LaserJet Pro 400 MFP M475dw (цветной)
- четыре предустановленных начальных картриджа с тонером HP LaserJet (ресурс приibl. 1400 страниц)
- прилагаемая документация (руководство по установке оборудования)
- драйверы для программного обеспечения и документация на компакт-дисках
- шнур питания
- телекоммуникационный/факсимильный кабель
- встроенное устройство для автоматической двусторонней печати
- встроенная беспроводная карта
- кабель USB.

Кабель в комплекте

Да, 1 кабель USB

ПО в комплекте

Windows®: HP Installer/Uninstaller, драйвер принтера HP PCL 6, драйвер сканера HP WIA, драйвер сканера HP TWAIN, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, Status Alerts, HP Update, DXP, ПО Readiris; Mac: HP Installer/Uninstaller, драйвер HP Postscript, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater, ПО Readiris

Гарантия

1 год, обслуживание на следующий день у заказчика. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

Послегарантийное обслуживание и ремонт

Посетите наш веб-сайт:

<http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obslyuzhivanie-orgtehniki>

Или официальный сайт производителя:

<http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html>