



РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ РНТМ-01 ОКВЕ.832410.000

Технические характеристики блока РНТМ-01

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Базовый чертеж | ОКВЕ.832410.000 |
| Чертеж аналога | АРЯА.667565.002 |
| Номинальное напряжение, В | 110 |
| Точность стабилизации напряжения, В | ± 1 |
| Ток возбуждения, А | 20 |
| Амплитуда пульсация, не более % | 2 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 2,5 |
| Масса, кг | 3,0 |

описание блока РНТМ-01 на сайте Поставщика...

Блоки выпрямителей
БВ-1204, БВК-1012

Блок управления
БА-520А, БА-520Б

Блок тахометрический
БА-420, БА-430

Регулятор напряжения
БРН-3В, РНТ-6

Аппаратура
сигнализации
АЛСНВ

ООО ЭЛЕКТРОКОНТАКТ
пер. Лопанский 3, Харьков,
Украина

+38 (098) 715-69-10

info@teplovoza.net

ELKONT