

**BF 18 LTX 90 (600321850) Акумуляторний стрічковий напилек  
18V; Картонна коробка**

№ для замовлення 600321850

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430207005



Альтернативне зображення



- Потужний, компактний акумуляторний стрічковий напилек для шліфування, сатинування та видалення подряпин у важкодоступних місцях
- Надійний двигун для тривалого терміну експлуатації
- Заміна і налаштування ходу шліфувальної стрічки без інструментів
- Шліфувальна насадка повертається на 270° без інструментів - для зручної роботи незалежно від місця обробки
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після заміни акумулятора
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Технічні дані****Характеристики**

Напруга акумуляторного блока	18 V
Швидкість стрічки, холостий хід	8 m/s
Ширина шліфувальної стрічки	6 - 19 mm
Довжина шліфувальної стрічки	457 mm
Корисна довжина кронштейна шліфувальної стрічки	90 mm
Вага без акумуляторного блока	2.1 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.5 kg

**Вібрація**

Шліфування поверхні	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	81 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	92 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Додаткова рукоятка  
Пилозахисний фільтр  
Кронштейн шліфувальної стрічки 1 (для ширини стрічки 6 та 13 мм)  
Шестигранний ключ  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою