

RELSET

LL12-50 / LL12-100 / LL12-150 / LL12-200

Світлова лінійка для сауни

Інструкція з експлуатації та монтажу



ТУ У 33.2-30023100-003:2006

ТОВ «РЕЛСЕТ СИСТЕМС», м. Київ

Дякуємо за те, що зробили вибір на користь нашої продукції.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Світлова лінійка для сауни RELSET LL12 (далі світлова лінійка) призначена для декоративного освітлення парильного приміщення сауни.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення (AC/DC), В 12
Поперечний переріз світлової лінійки, мм 16x14

Найменування	Довжина, см	Ток, А	Потужність, Вт	Світловий потік, лм
RELSET LL12-50	50	1,2	15	64
RELSET LL12-100	100	2,6	31	136
RELSET LL12-150	150	3,9	47	208
RELSET LL12-200	200	5,3	63	280

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Світлова лінійка RELSET LL12 1 шт.
Набір кріплення 1 шт.
Інструкція 1 шт.
Упаковка 1 шт.

МОНТАЖ

УВАГА! Не кидати! Можливість пошкодження ламп розжарювання.

Світлова лінійка монтується в парильному приміщенні, наприклад за підспинником або під лавкою. Заборонено розташовувати світлові лінійки над нагрівачем сауни і біля нього (не ближче 50 см). Максимальна дозволена температура світлової лінійки 120°C. Розташовуйте світлову лінійку таким чином, щоб виключити можливість дотику до неї.

Світлова лінійка підключається через блок живлення (220/12В), який розташовується зовні парильного приміщення. Потужність блоку живлення повинна бути вища, ніж потужність світлової лінійки (лінійок).

ГАРАНТІЙНІ ЗАБОВ'ЯЗАННЯ

Світлова лінійка RELSET LL12-_____. Виробник гарантує відповідність технічних характеристик приладу при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дати продажу.

Дата виготовлення « ____ » _____ 20 ____ г.

М.П. _____

Дата продажу « ____ » _____ 20 ____ г.

М.П. _____

RELSET

© 2014 • ТОВ «РЕЛСЕТ СИСТЕМС» • КИЇВ • УКРАЇНА
WWW.RELSET.COM