



РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ РТ-465

Технические характеристики РТ-465

Базовый чертеж	6ТН.230.465
Чертеж аналога	6ТС.230.057-01
Род тока	пульсирующий
Номинальное напряжение главной цепи, В	3000
Номинальное напряжение контактов, В	50
Ток срабатывания, А	900 ⁻³⁰
Номинальный ток контактов, А	5,0
Количество контактов	1з / 1р
Масса, кг	3,0

[Описание и запасные части реле перегрузки РТ-465 по ссылке...](#)



Реле времени
РЭВ

Реле промежуточные
РП

Реле напряжения
РПН, РКН

Реле контроля земли
РКЗ

Реле рекуперации
РР

Реле заземления
РЗ

ООО ЭЛЕКТРОКОНТАКТ
пер. Лопанский 3, Харьков,
Украина

+38 (098) 715-69-10

info@teplovoza.net

ELKONT