



РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ PT-252

Технические характеристики PT-252

Базовый чертёж	6ТН.230.252
Чертёж аналога	6ТЛ.230.012-02
Род тока	постоянный
Номинальное напряжение главной цепи, В	3000
Номинальное напряжение контактов, В	50
Ток срабатывания, А	1250±50
Номинальный ток контактов, А	5,0
Количество контактов	1з / 1р
Масса, кг	3,0

[Описание и запасные части реле перегрузки PT-252 по ссылке...](#)



Реле времени
РЭВ

Реле промежуточные
РП

Реле напряжения
РПН, РКН

Реле контроля земли
РКЗ

Реле рекуперации
РР

Реле заземления
РЗ

ООО ЭЛЕКТРОКОНТАКТ
пер. Лопанский 3, Харьков,
Украина

+38 (098) 715-69-10

info@teplovoza.net

ELKONT