

Правила використання літієвих батарей

1. Під час зарядки літієвих батарей використовуйте зарядний пристрій для літієвих батарей, вихідна напруга якого відповідає літієвим батареям.
2. Під час заряджання літієвої батареї використовуйте червоний затискач зарядного пристрою літієвої батареї, щоб закріпити позитивний електрод заряду та розряду літієвої батареї, а чорний затискач зарядного пристрою літієвої батареї, щоб закріпити позитивний електрод заряду та розряду літієвої батареї.
3. Коли літієва батарея повна, на дисплеї струму зарядки зарядного пристрою літієвої батареї відображається «0» або індикатор зарядки стає зеленим. Після того, як дисплей батареї показує 100% , батарея переходить у стадію плаваючого заряду.
4. Увімкніть дисплей, щоб перевірити залишок заряду батареї. На дисплеї відображається потужність. Вимикайте, екран дисплея, коли акумулятор не використовується.
5. Якщо акумулятор довго не використовується, зберігайте його наполовину зарядженим і не використовуйте дисплей.
6. Будь ласка, не підключайте акумулятор до інших акумуляторів. Щоб зробити систему батарей, всі акумулятори мають бути ідентичні з однаковими BMS, напругою, ємністю та одного бренду.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!!!

Оскільки ємність батареї велика, струм короткого замикання дуже великий і може призвести до пошкодження акумулятора, тому на вихідному позитивному та негативному електродах літієвої батареї суворо заборонено коротке замикання.