

# Інструкція

## НАСТІЛЬНИЙ СВІТИЛЬНИК DE1743ARD

### 1. Опис

Настільний світильник призначений для забезпечення локального освітлення на робочому або навчальному столі. Він використовується для створення комфортних умов при читанні, письмі, роботі за комп'ютером або інших видах діяльності, що потребують додаткового освітлення. Настільний світильник дозволяє направити світло саме на ту область, яка потребує освітлення, зменшуючи при цьому загальне споживання електроенергії та створюючи затишну атмосферу в приміщенні. Світильник має гнучку ніжку, що дозволяє направити освітлення під потрібним кутом. Корпус світильника має опору для смартфона. Світильник обладнаний високотехнологічним розсіювачем з функцією захисту очей для найбільш комфортного використання. Для управління режимами роботи світильника встановлена сенсорна панель.

### 2. Технічні характеристики

Потужність в робочому режимі Pop	16 Вт
Нормована напруга	~230 В
Світловий потік виробу	1030 лм
Корисний світловий потік джерела світла Фісе	<b>1490 лм</b> (360°)
Корельована колірна температура	3000К-4000К-6000К
Режими роботи	Зміна яскравості, зміна колірної температури
Колір корпусу	білий
Матеріал корпусу	пластик
Матеріал розсіювача	пластик
Габаритні розміри	200x253x482 мм
Довжина кабелю	1,2 м
Температура навколишнього середовища для використання	від 0°C до +40°C
Ступінь захисту від пилу і вологи	IP20
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Строк служби	25000 годин до спаду світлового потоку L <sub>70</sub> B <sub>50</sub>
Індекс кольоропередачі CRI	≥90

### 3. Комплектація

- 3.1 Настільний світлодіодний світильник.
- 3.2 Шнур для підключення світильника до мережі AC ~210-230 В.
- 3.3 Інструкція з експлуатації.
- 3.4 Коробка пакувальна.

### 4. Застосування

- 4.1 Підключіть світильник до мережі ~230В і торкніться кнопки  на сенсорній панелі.
- 4.2 Кнопками  зменшіть /або  збільшіть яскравість
- 4.3 Кнопкою  встановіть необхідну колірну температуру
- 4.4  - кнопка режиму керування часом: Коротке натискання цієї кнопки активує режим керування часом — світло блимає один раз, а індикатор стану залишається увімкненим. Після цього настільна лампа світлитиме протягом 45 хвилин, після чого автоматично знизить яскравість до мінімального рівня. Через 5 хвилин яскравість знову підніметься до максимального рівня, і цикл повторюватиметься по черзі.
- 4.5 Вимкнення режиму керування часом: Щоб вийти з режиму керування часом, коротко натисніть цю кнопку  ще раз. Лампа двічі блимне та «зробить подих» (плавне затемнення й освітлення), що сигналізує про вихід із режиму.

### 5. Запобіжні заходи

- 5.1 Не використовувати світильник без спеціального шнура живлення для підключення до мережі ~230В. Це приведе до виходу світильника з ладу.
- 5.2 Не використовувати світильник з пошкодженням корпусом або шнуром живлення.
- 5.3 Не розкривати корпус, щоб уникнути ураження електричним струмом і пошкодження внутрішніх деталей світильника.
- 5.4 Не допускати попадання на світильник води і не використовувати у вологих приміщеннях.
- 5.5 Заборонена експлуатація світильника з димером  світлорегулювання здійснюється за допомогою сенсорної панелі.
- 5.6 Якщо шнур пошкоджено, зверніться до уповноваженого представника для його заміни.
- 5.7 Джерело світла цього світильника є незамінюваним. Пускорегулювальний апарат підлягає заміні кваліфікованими особами. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби.

**6. Транспортування**

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

**7. Зберігання**

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

**8. Утилізація**

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

**9. Інформація про виробника, імпортера і дата виробництва**

Зроблено в Китаї для ТМ «ARDERO». Виготовлено на потужностях: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, Китай. / Нінгбо Юзинг Електронікс Ко., ЛТД, Цівіл Індастріл Зон, Пуген Вілаж, Кьюаі Нінгбо, Китай. Імпортер: ТОВ «ГЛОБАЛСВІТЛО», Україна, 65101, місто Одеса, вул. Комарова Михайла, будинок 10, офіс 504. Уповноважений представник виробника, що здійснює його функції щодо прийняття претензій: ТОВ «ЛЮМІАРТ», Україна, 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Комарова Михайла, б.10, оф.507. тел.: (097) 160-62-57, [lumiart@ukr.net](mailto:lumiart@ukr.net)  
Дата виготовлення нанесена на корпус виробу у форматі ММ.РРРР, де ММ - місяць виготовлення, РРРР - рік виготовлення.

**10. Гарантійні зобов'язання**

- Гарантійний строк вказаний на упаковці. Початком гарантійного терміну вважається дата продажу товару, яка встановлюється на підставі документів (або копій документів), що засвідчують факт продажу, або заповненого гарантійного талона (із зазначенням дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки магазину).
- У разі відсутності можливості точного встановлення дати продажу гарантійний термін відраховується від дати виробництва товару, яка нанесена на корпус товару у вигляді напису, гравіювання або стікерування.
- Якщо від дати виробництва товару, що повертається на склад постачальника, пройшло більше року, то гарантійні зобов'язання НЕ виконуються без наявності заповнених продавцем документів, що засвідчують факт продажу товару.
- Гарантійні зобов'язання не виконуються при наявності механічних пошкоджень товару, видимими ознаками втручання в конструкцію або порушення умов експлуатації, зберігання або транспортування.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ "ARDERO", призначеної для побутових потреб.
- Зобов'язання не поширюються на шкоду, причинену іншому обладнанню, що працює в сполученні зі світильником.

**11. Додаткові умови**

Характеристики товарів, упаковка і комплектація може бути змінена виробником без попереднього повідомлення.

# ARDERO

Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "Ardero"

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець \_\_\_\_\_

МП

УВАГА!

Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.  
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).

Покупець \_\_\_\_\_

підпис