

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 2Е МАВКА 2

1. Перевірка рівня заряду батареї

Перед використанням:

- Коротким натисканням кнопки біля дисплея перевірте індикатор заряду батареї.
- Якщо рівень заряду менше 20%, обов'язково повністю зарядьте антену за допомогою штатного зарядного пристрою.
- Робота при низькому заряді не рекомендується, оскільки це може призвести до нестабільності сигналу або вимкнення пристрою під час використання.

2. Підготовка антени до роботи

- Під'єднайте подовжувальні кабелі з роз'ємами N-type:
 - Один кінець - до відповідного роз'єму на корпусі антени.
 - Інший кінець - до відповідного роз'єму на пульті управління.

Важливо: якщо антена не підключена кабелями до пульта, використання суворо заборонено.

- Увімкніть антену натисканням кнопки живлення.
- Перевірте, що індикатори сигналізують про готовність пристрою до роботи.

3. Встановлення антени

- Встановіть антену на штатив або мачту, які забезпечують достатню висоту, надійну фіксацію та стабільність конструкції.
- Спрямуйте антену у бік руху дрона, тобто в напрямок польоту або цільовий сектор дії. Це критично важливо для забезпечення максимальної ефективності передачі сигналу.
- Переконайтесь, що навколо антени немає бетонних, металевих або інших перешкод, які можуть вплинути на якість сигналу.

4. Тактична безпека оператора в зоні бойових дій

Після активації та налаштування:

- негайно залиште місце встановлення антени.
- Відійдіть у приховану позицію на безпечну відстань
- Така дія необхідна для зниження ризику виявлення оператора розвідувальними або FPV-дронами противника, які можуть зафіксувати його присутність і передати координати для вогневого ураження.

